

LM525 Display-Einheit – Anschluss an UZ5000/X



- ▶ Display 4 Zeilen zu je 16 Charakter
- ▶ Bedienung z.B. bei Scharf- / Unscharfschaltung mit LM510 / LM 530

Für die Anzeige von Klartextmeldungen; 4x16stelliges Display; RS422 Schnittstelle zur Anbindung an eine Zentrale UZ5000/x. Einbau in Siedle-Gehäuse möglich.

Farbe Gehäuse	signalweiß (RAL 9003)
Montage	Aufputz Unterputz in Siedle-Rahmen

Funktionsbeschreibung

Die Ausgabe der Meldungen erfolgt über die Zentrale UZ5000/x.

Planungshinweise

Nur in Verbindung mit LM510 oder LM530.

Technische Daten

Spannungsversorgung	12 V DC durch UZ5000/X
max. Leistungsaufnahme	1 W
max. Stromverbrauch	100 mA
Umgebungstemperatur	-10 bis +50° C
Schutzart	IP 54
Schnittstelle	RS422
Maße (H x B x T)	99 x 99 x 44 mm
Farbe Folie	grau (Pantone 430)

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
LM525 Display-Modul 4x16 f. LM510/LM530		
LM525 Display-Einheit für die Leser LM510 / LM530		
6203	9197	F.01U.547.757

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by