LM555 Leser zum gleichzeitigem Anschluss an zwei verschiedene Zentralen UZ5000/X

- **Ein Zutritts-Leser deckt die Berechtigungsstrukturen vom zwei verschiedenen Parteien ab.**
- **Steuerung der LED's erfolgt durch den Master- und den Slave-Leser**
- **berührungslose Lesertechnologie**
- **optische Zustandsanzeige über 3 Leuchtdioden**

LM555 Master-Slave-Leser

Berührungslose Lesertechnologie mit RS422-Schnittstelle zum Anschluss an zwei UZ5000/X

Funktionsbeschreibung

Berührungslose Lesertechnologie mit Master / Slave-Einheit zum Anschluss an zwei verschiedene Zentralen. Der Kundencode in der Ausweiskodierung entscheidet, an welche Zentrale die Buchung weitergeleitet wird. Die jeweilige Zentrale entscheidet den positiven Zugang.

Aufputzmontage; Einbau in Siedle-Gehäuse möglich (LM555S), Zutrittsfunktion

Planungshinweise

- Es ist bauseitig darauf zu achten, dass für die zweite Leserplatine mit den Maßen 110x36x30 mm ausreichend Platz zur Verfügung steht
- Spannungsversorgung durch externes Netzteil
- Der Leseabstand beträgt je nach Medium (Ausweiskarte / Schlüsselanhänger) bis zu 5 cm bzw. 2 cm

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Leser LM555
1	Steuereinheit

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
LM555 RS422 Mf Master / Slave		
LM555 Mifare-Leser zum Anschluss an zwei verschiedene Zentralen. Der Kundencode im Ausweis entscheidet, an welche Zentrale die Buchung weitergeleitet wird.		
6203	**9207**	**F.01U.547.767**
LM555 RS422 H1 Master / Slave		
LM555 Hitag-Leser zum Anschluss an zwei verschiedene Zentralen. Der Kundencode im Ausweis entscheidet, an welche Zentrale die Buchung weitergeleitet wird.		
6203	**9205**	**F.01U.547.765**
LM555 RS422 Le Master / Slave		
LM555 Legic-Leser zum Anschluss an zwei verschiedene Zentralen. Der Kundencode im Ausweis entscheidet, an welche Zentrale die Buchung weitergeleitet wird.		
6203	**9206**	**F.01U.547.766**

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*)0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2009 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
T5874178827 | Cur: de-DE, V3, 4 Aug 2009