SR100 / SR110 Mifare-Leser – zum Anschluss an eine ACS5000/16

- **Mifare-Lese Verfahren**
- **Onlinebetrieb mit ACS5000/16**
- **Optische / akustische Zustandsanzeige über 3 Leuchtdioden bzw. Signalgeber**
- **Lesereichweite bis 5 cm**
- **Elektronik im Gehäuse vergossen**

SR100 mit berührungslosem Leseverfahren Mifare zum Anschluss an eine Universalzentrale ACS5000/16

Funktionsbeschreibung

SR100 /SR110 mit berührungslosem Leseverfahren Mifare zum Anschluss an eine Universalzentrale ACS5000/16. RS485-Schnittstelle. Grundfunktionen: Zutritt, Funktion Scharf-/ Unscharf-Schaltung für GMA (nur SR110)

Planungshinweise

Mit der Konfiguration ACS5000/16 und SR100 bzw. SR110 kann keine Türöffnung aus einem gesicherten Bereich geschalten werden.

Ist die Türöffnung aus dem gesicherten Bereich gefordert, so müssen der Door Controller SDC10 / SDC15 und die Leser SRCxxx eingesetzt werden.

Spannungsversorgung über externes Netzteil.

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1 Stück	Mifare Leser SR100

Technische Daten

SR100 / SR110	
Spannungsversorgung	12 V DC durch UZ5000/16 oder 12-24 V DC extern
max. Leistungsaufnahme	1,2 W
max. Stromverbrauch	100 mA
Umgebungstemperatur	-10 bis +60º C
Schutzart	IP 65
Anschlüsse	2 Optoentkoppelte Eingänge 2 Relaisausgänge
Schnittstelle	RS485
Maße (H x B x T) UP	125 x 86 x 17 mm
Farbe	Folie grau (Pantone 430)
Farbe	Gehäuse signalweiß (RAL 9003)
Montage	auf UP + Hohlwand-Dosen auf 73x73x42 Metall-UP-Dose Aufputz mit Unterschale

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
SR100 RS485 Mf 2-Draht		
SR100 Mifare RS485 2-Draht Schnittstelle		
6203	**9219**	**F.01U.547.779**
SR100 RS485 Mf 4-Draht		
SR100 Mifare RS485 4-Draht Schnittstelle		
6203	**9218**	**F.01U.547.778**
SR110 RS485 Mf Tast 2-Draht		
SR110 Mifare RS485 2-Draht Schnittstelle, Tastatur		
6203	**9220**	**F.01U.547.780**
SR110 RS485 Mf Tast 4-Draht		
SR110 Mifare RS485 4-Draht Schnittstelle, Tastatur		
6203	**9221**	**F.01U.547.781**

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*)0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2009 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
T5876538123 | Cur: de-DE, V3, 4 Aug 2009