

# LBB 4432/00 Πληκτρολόγιο σταθμού κλήσης

www.boschsecurity.gr



**BOSCH**  
Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Οχτώ ελεύθερα προγραμματιζόμενα πλήκτρα επιλογής
- ▶ Σειριακά δεδομένα και διασύνδεση ισχύος σε βασικό σταθμό κλήσης
- ▶ Δυνατότητα σύνδεσης έως και 16 πληκτρολογίων σε ένα βασικό σταθμό κλήσης
- ▶ Ένδειξη ενεργοποίησης για κάθε πλήκτρο
- ▶ Κομψός και μοντέρνος σχεδιασμός

Το πληκτρολόγιο σταθμού κλήσης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το βασικό σταθμό κλήσης για την πραγματοποίηση μη αυτόματων ή προηχογραφημένων ανακοινώσεων σε οποιαδήποτε ανατεθειμένη ζώνη, με σκοπό την επιλογή των ζωνών ή την εκτέλεση προκαθορισμένων ενεργειών. Το πληκτρολόγιο σταθμού κλήσης διαθέτει οχτώ προγραμματιζόμενα κουμπιά, κάθε ένα με μια λυχνία LED δύο χρωμάτων κατάστασης.

## Περιγραφή λειτουργ.

Τα πλήκτρα του πληκτρολογίου σταθμού κλήσης μπορούν να προγραμματιστούν για ενέργειες, όπως οι εξής:

- Λειτουργίες ελέγχου: ανάκληση επιλογής, ενεργοποίηση κλήσης, επιλογή ακύρωσης, απενεργοποίηση μουσικής υποβάθρου (BGM), έλεγχος έντασης ήχου μουσικής υποβάθρου (BGM), επιβεβαίωση σφάλματος κ.λπ.
- Επιλογή πηγών: κανάλι μουσικής υποβάθρου (BGM), προηχογραφημένα μηνύματα, ηχητικά σήματα προσοχής και τόνοι συναγερμού
- Επιλογή προορισμών: ζώνες και ομάδες ζώνης

Τα πλήκτρα μπορούν να προγραμματιστούν για διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, όπως στιγμιαία ή εναλλαγή. Κάθε πλήκτρο διαθέτει μια λυχνία LED δύο χρωμάτων κατάστασης δίπλα από αυτό. Δίπλα από κάθε λυχνία LED βρίσκεται μια διαφανής, αφαιρούμενη γλωττίδα, όπου μπορείτε να τοποθετήσετε μια ετικέτα λειτουργίας ή ζώνης για το πλήκτρο. Υπάρχουν διαθέσιμα προαιρετικά καλύμματα ασφαλείας για την αποτροπή ακούσιας ενεργοποίησης των πλήκτρων.

Το πληκτρολόγιο τροφοδοτείται από το σταθμό κλήσης στον οποίο είναι συνδεδεμένο.

## Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες

- Οχτώ πλήκτρα λειτουργιών
- Οχτώ λυχνίες LED δύο χρωμάτων

## Διασυνδέσεις

- Δύο συνδέσεις σειριακών δεδομένων και τροφοδοσίας

**Εγκρίσεις χωρών**

Ασφάλεια	σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60065 / EN 60065
Ατρωσία	σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4
Εκπομπές	σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-1 / FCC-47 μέρος 15B
Έκτακτη ανάγκη	σύμφωνα με το πρότυπο EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16
Θαλάσσια χρήση	σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60945

Περιοχή	Πιστοποίηση	
Ευρώπη	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	
Πολωνία	CNBOP	

**Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα**

Ποσότη α	Εξάρτημα
1	LBB 4432/00 Πληκτρολόγιο σταθμού κλήσης
1	Επίπεδο καλώδιο
1	Στήριγμα σύνδεσης
1	Σετ ετικετών κειμένου

**Τεχνικά στοιχεία****Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

Κατανάλωση ισχύος	1,5 W (DC)
-------------------	------------

**Μηχανικά χαρακτηριστικά**

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	70 x 95 x 200 mm (2,8 x 3,7 x 7,9 in)
Βάρος	0,3 kg (0,7 lb)
Τοποθέτηση	Στερέωση στηρίγματος σε σταθμό κλήσης ή άλλο πληκτρολόγιο
Χρώμα	Ανθρακί

**Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5°C έως +45°C (+23°F έως +113°F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C έως +70°C (-4°F έως +158°F)
Υγρασία	15% έως 90%
Ατμοσφαιρική πίεση	600 έως 1100 hPa

**Πληροφορίες παραγγελίας**

**LBB 4432/00 Πληκτρολόγιο σταθμού κλήσης**  
Πληκτρολόγιο σταθμού κλήσεων με 8 προγραμματιζόμενα κουμπιά και ενδείξεις κατάστασης. Δυνατότητα σύνδεσης έως και 16 πληκτρολογίων σε ένα σταθμό κλήσεων. Αρ. παραγγελίας **LBB4432/00**

**Αξεσουάρ υλικού**

**LBB 4436/00 Σετ καλυμμάτων πλήκτρων (10 τεμάχια)**  
Καλύμματα πλήκτρων για την αποφυγή ακούσιων πατημάτων στα κουμπιά του πληκτρολογίου LBB4432/00 (σετ 10 τεμαχίων). Αρ. παραγγελίας **LBB4436/00**

**Εκπροσωπούμενη από:**

**Greece:**

Robert Bosch S.A.  
162, Kifissou Ave.  
121 31 Peristeri, Greece  
Phone: +30 210 5701352  
Fax: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.  
Κηφισσού 162,  
121 31 Περιστέρι  
Τηλ.: +30 210 5701352  
Fax.: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr