

PRS-CRF-viestintallennin

www.boschsecurity.fi



BOSCH

Invented for life



- ▶ Tallentaa kuulutukset ja toistaa ne automaattisesti aiemmin varatuilla vyöhykkeillä (viestintallennin)
- ▶ Vähentää akustista kiertoa käyttämällä kuulutuksen tallennuksessa viivästettyä lähetystä (aikasiirrin)
- ▶ Mahdollisuus valvoa kuulutusta ennen lähetystä
- ▶ Tallentaa ja/tai toistaa enintään kahdeksan kuulutusta samanaikaisesti
- ▶ Tallentaa enintään 16 kuulutusta

Viestintallennin on pieni laite, joka tallentaa soitot, joita ei voi lähettää kaikille tarvittaville vyöhykkeille, koska joillakin vyöhykkeillä on meneillään soitto korkeamman prioriteetin soittoasemasta. Laite tallentaa enintään 16 kuulutusta laadukkaaseen muotoon, enintään kolme minuuttia kutakin kuulutusta, mukaan lukien äänimerkit ja ennakkoon tallennetut viestit. Kuulutuksen toiston voi aloittaa jo tallennuksen aikana. Laite voi tallentaa ja/tai toistaa enintään kahdeksaa kuulutusta samanaikaisesti. Järjestelmään voidaan lisätä laitteita tallennettavien kuulutusten määrän lisäämiseksi. Laitteet voivat muodostaa yhteyden Praesideo-verkkoon mistä tahansa paikasta.

Perustoiminnot

Viestintallentimen toiminnot määritetään soittomakron osana Praesideoissa. Tässä määritetään, tallennetaanko kuulutus myöhempää toistoa varten, jos vyöhykkeet ovat varattuja tai kuulutus kumotaan joillakin vyöhykkeillä.

Kun kyseiset vyöhykkeet ovat taas käytettävissä, kuulutus toistetaan automaattisesti vain niillä, kaikilla samanaikaisesti tai ketjuttamalla kullakin vyöhykkeellä yksitellen.

Kun kuulutus on kokonaan valmis, se poistetaan muistista.

Laitteessa on määritettävä aikakatkaisu-aika, jonka jälkeen vanhentuneet, lähettämättä jääneet kuulutukset poistetaan.

Viestintallenninta voi käyttää myös aikasiirtimenä, jolloin vältetään akustinen kierto kaiuttimesta aktiiviseen mikrofoniin. Soitto tallennetaan ja lähetetään, kun tallennus on valmis. Soittoa voidaan tarkkailla etukäteen ennen lähetystä, ja soitto voidaan peruuttaa.

Aikasiirrin ja viestintallennin voidaan yhdistää. Kuulutuksen ja sen kaikkien toistojen kirjausta tuetaan, mutta tallennetut kuulutukset poistuvat sammutuksen yhteydessä eikä niitä valvota, joten viestintallennintoimintoon ei kannata luottaa hätäkuulutusten yhteydessä.

Laitteen voi määrittää Praesideo-keskusyksikössä (selainkäyttöliittymä).

Painikkeet ja merkivalot

- Virran ja verkkotilan merkivalot

Kytkenät

- Kaksi Praesideo-verkkoliitintä
- RJ11-huoltoliitin (JTAG)

Hyväksynät

Turvaluokitus	IEC 60065 / EN 60065 -standardin mukainen
Immuneiteetti	EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4 -standardien mukainen
Emissio	EN 55103-1 / FCC-47 part 15B mukainen
Hätätilanne	EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16 -standardien mukainen
Merenkulku	IEC 60945 -standardin mukainen

Alue	Sertifiointi	
Eurooppa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

Sisältää osat

Määrä	Komponentti
1	PRS-CRF-viestintalennin
1	Kiinnityspidike

Tekniset tiedot**Sähköominaisuudet**

Virrankulutus	4,2 W
---------------	-------

Suorituskyky

Taajuusvaste	20 Hz–20 kHz (-3 dB)
S/N	>85 dB
Ylikuuluminen	<-85 dB

Mekaaniset tiedot

Mitat (K x L x S)	
Ilman pidikettä	27 x 243 x 80 mm
Pidikkeen kanssa	34 x 243 x 84 mm
Paino	0,7 kg
Kiinnitys	Pidike (kaksi ruuvia)
Väri	Harmaa

Käyttöympäristötiedot

Käyttölämpötila	-5...+55 °C
Säilytyslämpötila	-20...+70 °C

Suhteellinen kosteus

15 - 90 %

Ilmanpaine

600–1 100 hPa

Tilautiedot**PRS-CRF-viestintalennin**

Pienikokoinen yksikkö, jossa on kiinnike, tallentaa ja toistaa jopa 8 soittoa yhtäaikaaisesti aiemmin varatuilla vyöhykkeillä tai lähetysten etukäteisvalvontaa varten, tallentaa jopa 16 soittoa, virtalähde Praesideo-verkko. Tilausnumero **PRS-CRF**

Edustaja:

Finland:

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi