

DS7446KP-sarjan näppäimistöt, joissa on LCD-näyttö

www.boschsecurity.fi



BOSCH

Invented for life



- ▶ Moderni pystysuuntainen muotoilu
- ▶ Kääntyvä kansi, jonka alla valonäppäimet
- ▶ Alueen ilmainen
- ▶ Säädettävä äänenvoimakkuus
- ▶ Ohjelmoitavat hätänäppäimet

DS7446KP on nelijohtiminen aakkosnumeerinen näppäimistö, jossa on nestekidenäyttö (LCD) ja joka toimii DS7200-sarjan rikosilmoitinkeskusten kanssa. Näppäimistö tukee kaikkia järjestelmätoimintoja. Näppäimistöä tarvitaan ohjelmoitaessa keskusta paikallisesti.

Perustoiminnot

Moderni muotoilu

Huomaamaton ja pienikokoinen pystysuuntainen muotoilu vie vähemmän tilaa seinältä. Kääntyvä kansi suojaa näppäimet liialta ja vahingoittumiselta sekä estää valon näkymisen.

Alueen ilmainen

Näppäimistön näytössä voidaan näyttää aluekuvakkeita. Kuvakkeen tila (näky, vilkkuu nopeasti, vilkkuu hitaasti, ei näy) ilmaisee alueesta tietoja, esim. kun alue on kytkeytynyt päälle, alueella on hälytystila, alueella on häiriötila tai alue ei ole kytketty. Näppäimistön näytössä näkyy lisäksi näppäimistön nykyinen käyttöalue, jos näppäimistö ei ole kotialueellaan.

Ilmaisimet ja äänimerkit

Näppäimistön näytön etulevyssä on neljä LED-merkkivaloa, jotka ilmaisevat ympäryssuojauksen, virran, virityksen ja komennon tilan. Näppäimistö voi antaa kahdeksan eri äänimerkkiä, joilla se ilmaisee esimerkiksi hälytys-, häiriö-, virhe- tai sisääntuloviivetilanteen.

Ohjelmoitavat näppäimet

Kaikissa DS7446KP-näppäimistömalleissa on 19 valonäppäintä, joilla on erityistoiminnot. Asentajasi voi ohjelmoida [A]-, [B]- ja [C]-näppäimiin esimerkiksi hätä- ja tulipaloilmoitintoiminnon. Painettaessa näppäimestä kuuluu vaimea äänimerkki.

Säädettävä äänenvoimakkuus

Voit säätää näppäimistön äänenvoimakkuutta. Kun summeri on käytössä, minkä tahansa näppäimen painaminen vaientaa summerin hetkeksi.

Hyväksynnit

Alue	Sertifiointi	
Belgia	INCERT	B-509-0004/c
Eurooppa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) [-EX, -SE, -ES, -FR, -NL]

Suunnittelu**Yhteensopivuustiedot**

DS7446KP-näppäimistö toimii DS7200-sarjan rikosilmoitinkeskuksien kanssa.

Johdotuksessa huomioitavaa

Johdotyyppi	Näppäimistön etäisyys keskuksista
Suojaamaton, 0,8 mm (22 AWG)	Enintään 305 m
Suojaamaton, 1,2 mm (18 AWG)	Enintään 610 m

Sisältää osat

Määrä	Komponentti
1	Näppäimistö
1	Seinäkytkimen jousi

Tekniset tiedot**Käyttöympäristö**

Suhteellinen kosteus	80 %, 40 °C
Käyttölämpötila:	+5 °C...+40 °C
Varastointilämpötila:	-10 °C...+55 °C

Tehovaatimukset

Virta (valmiustilassa):	35 mA
Virta (hälytystilassa):	100 mA
Käyttöjännite:	10,2 VDC

Tuotteen ominaisuudet

Mitat:	13,7 cm x 7,6 cm x 2,4 cm
Paino:	0,168 kg

Tilaustiedot**DS7446KP-EX-näppäimistö, jossa LCD-näyttö**

Vientimalli. Äänenvoimakkuuden säätö sekä kolme ohjelmoitavaa hätäpainiketta.

Tilausnumero **DS7446KP-EX**

DS7446KP-SE-näppäimistö, jossa LCD-näyttö

Soveltuu käytettäväksi Ruotsissa. Äänenvoimakkuuden säätö sekä kolme ohjelmoitavaa hätäpainiketta.

Tilausnumero **DS7446KP-SE**

DS7446KP-FR-näppäimistö, jossa LCD-näyttö

Soveltuu käytettäväksi Ranskassa. Äänenvoimakkuuden säätö sekä kolme ohjelmoitavaa hätäpainiketta.

Tilausnumero **DS7446KP-FR**

DS7446KP-NL-näppäimistö, jossa LCD-näyttö

Soveltuu käytettäväksi Alankomaissa.

Äänenvoimakkuuden säätö sekä kolme ohjelmoitavaa hätäpainiketta.

Tilausnumero **DS7446KP-NL**

DS7446KP-DE-näppäimistö, jossa LCD-näyttö

Soveltuu käytettäväksi Saksassa. Äänenvoimakkuuden säätö sekä kolme ohjelmoitavaa hätäpainiketta.

Tilausnumero **DS7446KP-DE**

DS7446KP-ES-näppäimistö, jossa LCD-näyttö

Soveltuu käytettäväksi Espanjassa.

Äänenvoimakkuuden säätö sekä kolme ohjelmoitavaa hätäpainiketta.

Tilausnumero **DS7446KP-ES**

Edustaja:

Finland:

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi