

DS7446KP Claviers LCD

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Conception verticale moderne
- ▶ Clapet rabattable sur les touches lumineuses
- ▶ Indicateur de zone
- ▶ Volume réglable
- ▶ Touches d'urgence programmables

Le pavé alphanumérique DS7446KP à quatre fils avec afficheur à cristaux liquides (LCD) peut être utilisé avec les centrales d'alarme de la série DS7200. Il prend en charge toutes les fonctions du système. Le pavé numérique est nécessaire pour la programmation locale de la centrale d'alarme.

Fonctions de base

Conception moderne

La conception verticale compacte occupe moins d'espace au mur et se fond dans le décor. Rabattez le clapet pour protéger les touches de la saleté, pour éviter qu'elles ne s'abîment et pour masquer leur éclairage.

Indicateur de zone

Des pictogrammes de zone peuvent apparaître sur l'afficheur du pavé numérique. L'état du pictogramme (activé, clignotement rapide, clignotement lent ou désactivé) fournit des informations sur une zone : zone armée, alarme dans la zone, défaillance dans la zone ou zone désarmée. L'afficheur du pavé numérique peut également afficher la zone à laquelle il est affecté si le pavé se trouve hors de sa zone d'origine.

Indicateurs et tonalités

L'afficheur du pavé numérique est équipé de quatre diodes électroluminescentes (DEL) en façade qui indiquent l'état du périmètre, de l'alimentation, de l'armement et du paramétrage. Le pavé numérique peut émettre huit tonalités pour signaler des situations telles que : alarme, défaillance, erreur ou retard à l'entrée.

Touches programmables

Chaque modèle de pavé alphanumérique DS7446KP dispose de 19 touches lumineuses pour des fonctions spéciales. Votre installateur peut programmer les touches [A], [B] et [C] avec des fonctions comme Urgence, Incendie ou Agression. Une fois que vous avez appuyé sur une touche, celle-ci émet un bip sourd.

Volume réglable

Vous pouvez régler le volume du pavé numérique. Lorsque la sirène retentit, une pression sur l'une des touches du pavé numérique l'interrompt provisoirement.

Certifications et accréditations

Conçu pour respecter les normes EN50131 (niveaux 1, 2 et 3)

Région	Certification
Belgique	INCERT B-509-0004/c
Europe	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) [-EX, -SE, -ES, -FR, -NL]

Schémas/Remarques

Informations de compatibilité

Le pavé alphanumérique DS7446KP peut être utilisé avec les centrales d'alarme de la série DS7200.

Câblage

Type de câble	Distance entre le pavé numérique et la centrale d'alarme
Non blindé, 0,8 mm (#22 AWG)	Jusqu'à 305 m
Non blindé, 1,2 mm (#18 AWG)	Jusqu'à 610 m

Composants inclus

Quantité	Composant
1	Clavier numérique
1	Ressort d'autosurveillance

Spécifications techniques

Caractéristiques environnementales

Humidité relative	80 % à 40 °C, sans condensation
Température de fonctionnement :	+5 °C à +40 °C
Température de stockage :	-10 °C à +55 °C

Alimentation

Consommation en veille :	35 mA
Consommation (en situation d'alarme) :	100 mA
Tension de fonctionnement :	10,2 Vcc

Caractéristiques du produit

Dimensions :	13,7 x 7,6 x 2,4 cm
Poids :	0,168 kg

Informations de commande

DS7446KP-EX Clavier LCD

Pour l'exportation. Volume réglable et trois touches d'urgence programmables.
Numéro de commande **DS7446KP-EX**

DS7446KP-SE Clavier LCD

Convient pour la Suède. Volume réglable et trois touches d'urgence programmables.
Numéro de commande **DS7446KP-SE**

DS7446KP-FR Clavier LCD

Convient pour la France. Volume réglable et trois touches d'urgence programmables.
Numéro de commande **DS7446KP-FR**

DS7446KP-NL Clavier LCD

Convient pour les Pays Bas. Volume réglable et trois touches d'urgence programmables.
Numéro de commande **DS7446KP-NL**

DS7446KP-DE Clavier LCD

Convient pour l'Allemagne. Volume réglable et trois touches d'urgence programmables.
Numéro de commande **DS7446KP-DE**

DS7446KP-ES Clavier LCD

Convient pour l'Espagne. Volume réglable et trois touches d'urgence programmables.
Numéro de commande **DS7446KP-ES**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us