

# DCN-FMICB süllyesztett mikrofonvezérlő panel

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**  
Életre tervezve



- ▶ Elegáns és korszerű kialakítás (IF-díjas)
- ▶ Mikrofon be/ki gomb
- ▶ Színes állapotjelző gyűrű

A mikrofonvezérlő panel az egyik RJ11 vezérlőbemeneten keresztül csatlakozik a kétrésztvevős illesztőhöz (DCN-DDI).

## Főbb funkciók

### Kezelőszervek és jelzőfények

- Egy mikrofonvezérlő gomb
- Háromszínű világító gyűrű a mikrofontomb körül, amely a következő állapotokat jelzi:
  - Vörös - a mikrofon aktív
  - Villogó vörös\* - a beszéidő utolsó perce
  - Zöld - a résztvevő szerepel a felszólaláskéresi listában
  - Villogó zöld: a résztvevő első helyre került a felszólaláskéresi listában, és a következő váltáskor ő kap szót
  - Sárga\* - A résztvevő szerepel a jegyzetfüzetben, és mikrofonját a kezelő beavatkozása nélkül vezérelheti.

\* Csak a számítógépes vezérlőszoftverrel használható.

### Csatlakozások

- 2 RJ11 csatlakozó, egy a kétrésztvevős illesztőhöz (DCN-DDI), egy pedig a hurkolt kábelhez

## Műszaki specifikációk

### Mechanikai jellemzők

Szerelés	2 mm-es fémlemezbe pattintható, illetve DCN-FCOUP csatlakozóelemekkel és DCN-FEC záródugókkal bármilyen felületre rögzíthető.
Méret (H x W x D)	40 x 50 x 50 mm
Tömeg	200 g
Szín	
DCN-FMICB	Ezüst (RAL 9022)
DCN-FMICB-D	Sötét (grafitszürke)

### Rendelési információ

#### DCN-FMICB süllyesztett mikrofonvezérlő panel

DCN Next Generation süllyesztett szerelésű vezérlőközpont, ezüst.

Rendelési szám **DCN-FMICB**

**DCN-FMICB-D süllyesztett mikrofonvezérlő panel, sötét színű**

DCN Next Generation süllyesztett szerelésű vezérlőközpont, sötét.

Rendelészám **DCN-FMICB-D**

---

**Képviselő:**

**Hungary:**

Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu