

PLN-ILR Plena Inductive Loop Receiver

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Pemantauan sistem loop induktif
- ▶ Pemeriksaan kekuatan medan secara cepat
- ▶ Tali leher disertakan untuk dipakai oleh pengguna alat bantu dengar tanpa “T” setting.
- ▶ Earphone disertakan
- ▶ Untuk dua baterai isi ulang atau baterai alkaline ukuran AAA

Receiver loop induktif Plena adalah alat ringkas dan portabel untuk menerima medan dari loop induktif guna membantu pengguna alat dengar. Alat ini dapat digunakan untuk memantau kekuatan medan dan kualitas sistem loop induktif seperti Plena PLN-1LA10 dari Bosch.

Fungsi

Bagi non pengguna alat bantu dengar, sulit halnya memastikan sistem loop induktif berfungsi dengan benar. Kekuatan medan harus berada dalam batas yang ditentukan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Juga, jika pengguna menunjukkan fungsi yang tidak benar, bisa saja itu disebabkan oleh alat bantu dengar itu sendiri atau oleh dengung akibat sumber lain.

Dengan memakai PLN-ILR, kualitas audio dapat dipantau dan kekuatan medan dapat diatur dengan mudah dengan mengamati kedua LED. Untuk mendorong penggunaan di level yang benar, di samping unit disediakan layar yang menunjukkan kekuatan medan. Ketika pengguna memegang receiver hingga setinggi mata, koil akan secara otomatis diletakkan di satu bidang yang sama dengan alat bantu

dengar. Ketika digunakan bersama tali leher (disertakan), orientasinya juga vertikal sehingga unit yang ringan dapat dipakai dalam durasi yang lama. PLN-ILR ditawarkan dengan harga yang menarik sehingga dapat digunakan dalam jumlah banyak untuk membantu pengguna yang alat bantu dengarnya tidak dilengkapi T-setting.

Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamatan	sesuai EN 60065
Emisi EMC	sesuai EN 55103-1
Imunitas EMC	sesuai EN 55103-2
Sistem Loop Induksi	sesuai EN 60118-4 / IEC 118-4

Wilayah Sertifikasi

Eropa	CE
-------	----

Suku Cadang yang Disertakan

1	Receiver Loop Induktif Plena PLN-ILR
1	Tali leher

1	Paket earphone
1	QRC

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Catu daya	Dua baterai AAA
Sensitivitas	100 mA / 400mA
Rentang dinamis	80 dB
SNR	75 dB (input 100 mA)
Headroom	10 dB
Impedansi	200 Ohm
Konektor output headphone	Jack TRS 3,6 mm (0,14 in)

Mekanis

Dimensi (T x L x P)	114 x 63 x 21 mm (4,49 x 2,48 x 0,83 in)
Bobot	Sekitar 130 g (0,29 lb)
Warna	Hitam Arang

Lingkungan

Suhu operasi	+5 °C s/d +45 °C (+41 °F s/d +113 °F)
Suhu penyimpanan	-25 °C s/d +55 °C (-13 °F s/d +131 °F)
Kelembapan relatif	<95%

Informasi Pemesanan

PLN-ILR Plena Inductive Loop Receiver

Receiver loop induktif, alat portabel untuk menerima medan dari loop induktif untuk membantu pengguna alat dengar.

Nomor Pesanan **PLN-ILR**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1889995275 | id, V5, 01. Jul 2015