

# DCN-DDI interfaccia doppio delegato

www.boschsecurity.it



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



- ▶ Modalità doppio delegato per due microfoni e due pannelli di voto con lettore di chip-card
- ▶ Due ingressi microfono/linea
- ▶ Uscite per cuffie ed altoparlanti
- ▶ Ampia gamma di opzioni di montaggio
- ▶ Uso per registrazioni ingresso/uscita

L'interfaccia doppio delegato è stata concepita per soluzioni personalizzate con montaggio ad incasso. Il montaggio ad incasso consente di aggiungere varie funzioni che rendono tale interfaccia utilizzabile sia dal presidente sia dai delegati. Tali funzioni includono i dispositivi per il collegamento di un pannello di votazione, con o senza un lettore di scheda (DCN-FVCRD o DCN-FV). Sono disponibili inoltre due ingressi audio separati che è possibile utilizzare anche come ingressi di linea. Ogni ingresso può essere associato ad un determinato numero di poltrona, consentendo all'interfaccia DCN-DDI di servire due delegati.

È possibile impostare l'interfaccia doppio delegato come unità delegato, doppio delegato o presidente, nonché unità di registrazione ingresso/uscita o microfono di sala. Il microfono di sala, situato nei locali della conferenza, viene automaticamente attivato quando non è attivo nessun altro microfono di unità delegato o presidente. Ciò consente agli interpreti di essere sempre in contatto audio con i locali in cui si svolge la conferenza.

## Funzioni di base

- L'uscita per l'altoparlante viene disattivata quando viene attivato l'ingresso corrispondente

- L'unità può essere montata su tavolo, a parete oppure incassata in un tavolo, nei braccioli di una poltrona ed in altre posizioni
- L'unità è utilizzabile con microfoni portatili (DCN-FHH) o collegabili (DCN-MICS, DCN-MICL), con il pannello di connessione del microfono (DCN-FMIC) ed il pannello di controllo del microfono (DCN-FMICB)
- L'unità è inoltre dotata di un connettore per telefono intercom (LBB 3555/00)

## Controlli ed indicatori

- Tre interruttori per ogni ingresso con le seguenti possibilità:
  - Selezione microfono o linea
  - Ingresso microfono sbilanciato, ingresso microfono/linea bilanciato oppure ingresso microfono bilanciato con selezione alimentazione phantom.
  - Selezione attenuazione ingresso di 0, 6, 12 o 18 dB +/-3 dB con potenziometro per la regolazione del livello di ingresso per interconnessioni in ingresso.
- Ingressi (interruttori) ed uscite (LED) per controllo remoto corrispondenti ai microfoni e ai pannelli di controllo del sistema DCN.
- Interruttore per la selezione della modalità DCN-DDI:
  - Doppio delegato
  - Presidente
  - Doppio delegato, microfono singolo

- Doppio delegato, disattivazione audio altoparlanti
- Delegato singolo
- Ingresso/uscita
- Microfono ambientale



### Nota

Per utilizzare la modalità ingresso/uscita è richiesto anche il software di controllo PC.

### Interconnessioni

- Due connettori RJ11 per il pannello di controllo del microfono DCN-FMIC, il pannello priorità DCN-FPRIOB, il pannello di votazione DCN-FV, il pannello di votazione e lettore scheda DCN-FVCRD
- Connettore RJ11 per telefono intercom LBB 3555/00
- Due ingressi audio bilanciati per sorgenti di linea (0 dB) o microfono (-60 dB), con o senza alimentazione phantom (2 connettori DIN 262° a otto poli)
- Connettore circolare a sei poli per cablaggio sistema in cascata
- Cavo da 2 m terminato con connettore modellato circolare a sei poli
- Due prese jack stereo da 3,5 mm per il collegamento delle cuffie o del pannello altoparlante (DCN-FLSP).

### Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE

### Specifiche tecniche

#### Specifiche meccaniche

Montaggio	A parete, sotto il ripiano del tavolo o sotto la poltrona, sui braccioli oppure in un condotto per cavi.
Dimensioni (A x L x P) (esclusi cavi)	35 mm x 100 mm x 200 mm
Peso	500 g
Colore	Antracite (PH 10736)

### Informazioni per l'ordinazione

#### DCN-DDI interfaccia doppio delegato

Interfaccia doppio delegato DCN Next Generation per soluzioni con montaggio ad incasso personalizzate.

Numero ordine **DCN-DDI**

#### Rappresentato da:

**Italy:**  
Bosch Security Systems S.p.A.  
Via M.A.Colonna, 35  
20149 Milano  
Phone: +39 02 3696 1  
Fax: +39 02 3696 3907  
it.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.it