

# LBB 4432/00 tastiera della stazione di chiamata

www.boschsecurity.it



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



- ▶ Otto tasti di selezione liberamente programmabili
- ▶ Interfaccia dati e di alimentazione seriale alla stazione di chiamata base
- ▶ È possibile collegare 16 tastiere una stazione di chiamata base
- ▶ Indicatore di attivazione per ogni tasto
- ▶ Design moderno ed elegante

La tastiera della stazione di chiamata viene utilizzata in combinazione con stazione di chiamata base per effettuare annunci manuali o preregistrati alle zone preassegnate, per selezionare le zone o per eseguire azioni predefinite. La tastiera dispone di otto pulsanti programmabili, ognuno con un LED di stato a due colori.

## Funzioni di base

I tasti della tastiera della stazione di chiamata possono essere programmati per svolgere le seguenti azioni:

- Funzioni di controllo: richiamo della selezione, attivazione delle chiamate, annullamento della selezione, spegnimento BGM, controllo del volume BGM, riconoscimento degli errori e così via
- Selezione delle sorgenti: canale della musica di sottofondo, messaggi preregistrati, toni di attenzione e di allarme
- Selezione delle destinazioni: zone e gruppi di zone

I tasti possono essere programmati per diverse modalità operative, ad esempio per un funzionamento temporaneo o per attivazione/disattivazione. Accanto a

ogni tasto è presente un LED di stato a due colori. Accanto a ogni LED è presente una scheda rimovibile, trasparente che può contenere un'etichetta di zona o di funzione relativa al tasto. Sono inoltre disponibili come opzionali delle coperture di protezione per evitare l'attivazione accidentale dei tasti.

La tastiera viene azionata dalla stazione di chiamata alla quale è collegata.

## Controlli e indicatori

- Otto tasti funzione
- Otto LED a due colori

## Interconnessioni

- Due collegamenti per l'alimentazione e i dati seriali

## Certificazioni e omologazioni

Sicurezza	Conforme allo standard IEC 60065 ed alla normativa EN 60065
Immunità	Conforme agli standard EN 55103-2 ed EN 50130-4/EN 50121-4

Emissioni	Conforme agli standard EN 55103-1/ FCC-47 parte 15B
Emergenza	Conforme agli standard EN 60849, EN 54-16 ed ISO 7240-16
Settore navale	Conforme allo standard IEC 60945

Regione	Certificazione	
Europa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	
Polonia	CNBOP	

### Pezzi inclusi

Q.tà	Componente
1	LBB 4432/00 Tastiera della stazione di chiamata
1	Cavo piatto
1	Staffa di accoppiamento
1	Set di etichette

### Specifiche tecniche

#### Specifiche elettriche

Consumo energetico	1,5 W (CC)
--------------------	------------

#### Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P)	70 mm x 95 mm x 200 mm
Peso	0,3 Kg
Montaggio	Fissaggio delle staffe ad una stazione di chiamata o ad un'altra tastiera
Colore	Antracite

#### Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -5 °C a +45 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a +70 °C
Umidità	Da 15% a 90%
Pressione atmosferica	Da 600 a 1100 hPa

### Informazioni per l'ordinazione

#### LBB 4432/00 tastiera della stazione di chiamata

Tastiera della stazione di chiamata con 8 pulsanti programmabili ed indicatori di stato, è possibile collegare fino a 16 tastiere ad una stazione di chiamata.

Numero ordine **LBB4432/00**

#### Accessori hardware

#### LBB 4436/00 set di coperture di protezione tasti (10 pz)

Coperchi dei tasti della tastiera dell'unità LBB4432/00 per evitarne la pressione accidentale (set di 10 pezzi).

Numero ordine **LBB4436/00**

**Rappresentato da:**

**Italy:**  
Bosch Security Systems S.p.A.  
Via M.A.Colonna, 35  
20149 Milano  
Phone: +39 02 3696 1  
Fax: +39 02 3696 3907  
it.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.it