

# PRS-CRF call stacker

www.boschsecurity.it



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



- ▶ Registra le chiamate per la riproduzione automatica nelle zone precedentemente occupate (memorizzatore di chiamate)
- ▶ Eliminazione del feedback acustico mediante registrazione delle chiamate con trasmissione ritardata (dispositivo di ritardo)
- ▶ Possibilità di controllare una chiamata prima della trasmissione
- ▶ Registra e/o riproduce fino a otto chiamate contemporaneamente
- ▶ Memorizza fino a 16 chiamate

Il Call Stacker è un'unità di piccole dimensioni che registra le chiamate che non possono essere inviate a tutte le zone in quanto alcune sono occupate da chiamate con priorità più alta. L'unità può memorizzare fino a 16 chiamate in formato di qualità elevata con un massimo di tre minuti per ogni chiamata, inclusi gli avvisi acustici e i messaggi preregistrati. La riproduzione di una chiamata può iniziare mentre è ancora in fase di registrazione. L'unità può registrare e/o riprodurre fino a otto chiamate contemporaneamente. È possibile aggiungere più unità a un sistema per aumentare il numero di chiamate registrabili. Le unità possono essere collegate alla rete Praesideo in qualsiasi postazione.

## Funzioni di base

Le funzioni del Call Stacker sono configurate come parte di una macro di chiamata in Praesideo. Questa viene configurata se la chiamata sarà registrata per essere riprodotta successivamente nel caso in cui vi siano zone occupate oppure se la chiamata viene revocata in alcune zone.

Quando le zone diventano nuovamente disponibili, la chiamata viene automaticamente ripetuta in tutte le zone insieme o a catena in ogni zona singolarmente. Quando la chiamata è definitivamente completata, viene eliminata dalla memoria. L'unità dispone di un periodo di timeout configurabile per eliminare le chiamate vecchie non inviate. Il Call Stacker può anche essere utilizzato come dispositivo di ritardo per evitare il feedback acustico dall'altoparlante al microfono attivo. La chiamata viene registrata e trasmessa quando la registrazione è terminata. È possibile controllare la chiamata prima della trasmissione con l'opzione di poterla annullare. Il ritardo e l'accumulo di chiamate possono essere combinati. È supportata la funzione di registro della chiamata e di tutte le sue riproduzioni, ma le chiamate registrate vengono eliminate quando si disattiva l'alimentazione e non sono supervisionate; pertanto, si consiglia di non fare affidamento al Call Stacker per le chiamate di emergenza. L'unità è configurabile tramite il controller di rete Praesideo (interfaccia a browser Web).

**Controlli ed indicatori**

- Due indicatori LED per lo stato dell'alimentazione e della rete

**Interconnessioni**

- Due connettori alla rete Praesideo
- Connettore di servizio RJ11 (JTAG)

**Certificazioni e omologazioni**

Sicurezza	Conforme allo standard IEC 60065 ed alla normativa EN 60065
Immunità	Conforme agli standard EN 55103-2 ed EN 50130-4/EN 50121-4
Emissioni	Conforme agli standard EN 55103-1/ FCC-47 parte 15B
Emergenza	Conforme agli standard EN 60849, EN 54-16 ed ISO 7240-16
Settore navale	Conforme allo standard IEC 60945

Regione	Certificazione	
Europa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

**Pezzi inclusi**

Quantità	Componente
1	PRS-CRF call stacker
1	Staffa di montaggio

**Specifiche tecniche****Specifiche elettriche**

Consumo energetico	4,2 W
--------------------	-------

**Prestazioni**

Risposta in frequenza	Da 20 Hz a 20 kHz (-3 dB)
S/R	> 85 dB
Interferenza	< -85 dB

**Specifiche meccaniche**

Dimensioni (A x L x P)	
Senza staffa	27 mm x 243 mm x 80 mm
Con staffa	34 mm x 243 mm x 84 mm
Peso	0,7 Kg

Montaggio	Staffa (due viti)
Colore	Antracite

**Specifiche ambientali**

Temperatura di esercizio	Da -5 °C a +55 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a +70 °C
Umidità relativa	Da 15 % a 90 %
Pressione atmosferica	Da 600 a 1100 hPa

**Informazioni per l'ordinazione****PRS-CRF call stacker**

Unità compatta con morsetto di montaggio, fornisce una funzione di registrazione e riproduzione per un massimo di 8 chiamate contemporanee per zone precedentemente occupate o per un monitoraggio precedente alla trasmissione, è possibile memorizzare fino a 16 chiamate, alimentata dalla rete Praesideo. Numero ordine **PRS-CRF**

**Rappresentato da:**

**Italy:**  
Bosch Security Systems S.p.A.  
Via M.A.Colonna, 35  
20149 Milano  
Phone: +39 02 3696 1  
Fax: +39 02 3696 3907  
it.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.it