



FAA-420-RI Nevenindicator



De nevenindicator moet worden gemonteerd in gangen of toegangspaden naar de desbetreffende afdelingen of ruimten van het gebouw.

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Europa	CE FAA-420-RI

Installatie/configuratie

Aanwijzing Bij gebruik van niet-afgeschermd kabels mag de kabellengte tussen een LSN-melder en een nevenindicator maximaal 3 meter bedragen. Zorg er bij gebruik van niet-afgeschermd kabels voor dat de totale kabellengte (=totaal van alle kabels naar de nevenindicator binnen één lus of steeklijn) niet langer is dan 1000 m.

Technische specificaties

Bedrijfsspanning	5 VDC . . . 30 VDC
Maximaal stroomverbruik	20 mA
Weergavemedium	2 LED's
Toegestane draaddikte	0,6 mm – 2,0 mm
Afmetingen	84 x 84 x 35 mm
Gewicht	45 g
Beschermingsklasse conform IEC 60529	IP 40

Bestelinformatie

FAA-420-RI Nevenindicator
vereist als de melder niet direct zichtbaar is, of in dubbele plafonds of verhoogde vloeren is aangebracht

FAA-420-RI

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door