

DCN-DDI Dubbele Deelnemersinterface

www.boschsecurity.nl



- ▶ Een modus voor twee gebruikers met twee microfoons en twee stem- en kaartpanelen
- ▶ Twee microfoon-/lijningangen
- ▶ Uitgangen naar hoofdtelefoons of luidsprekers
- ▶ Diverse montageopties
- ▶ Geschikt voor aanwezigheids-/afwezigheidsregistratie

De Dubbele Deelnemersinterface is bedoeld voor gebruik in inbouw-maatoplossingen. Aan de eenheid kunnen een aantal functies worden toegevoegd, waardoor deze geschikt wordt voor zowel voorzitters als deelnemers. Tot deze functies behoren voorzieningen waarmee een stempaneel, al dan niet met een kaartlezer (DCN-FVCRD en DCN-FV), kan worden aangesloten. Bovendien is de inbouwpost voorzien van twee afzonderlijke audio-ingangen, die ook te gebruiken zijn als lijningang. Aan elke ingang kan een eigen stoelnummer worden toegewezen, waardoor de DCN-DDI voor twee deelnemerplaatsen kan worden gebruikt.

Met behulp van standaardinstellingen kan de eenheid worden geconfigureerd als deelnemerspost, als dubbele deelnemersinterface, als voorzitterspost, als eenheid voor aanwezigheids-/afwezigheidsregistratie of als omgevingsmicrofoon. De omgevingsmicrofoon bevindt zich in de conferentieruimte en wordt automatisch ingeschakeld wanneer geen microfoons van deelnemersposten of voorzittersposten actief zijn. Zo beschikken tolken altijd over een audioverbinding met de conferentieruimte.

Basisfuncties

- De luidsprekeruitgang wordt uitgeschakeld wanneer de overeenkomstige ingang wordt ingeschakeld

- De eenheid wordt vrijstaand op een tafelblad gemonteerd, aan een wand bevestigd of discreet in tafelbladen of arMLEUNINGEN van stoelen, enzovoort, aangebracht
- De eenheid is geschikt voor handmicrofoons (DCN-FHH) of insteekbare microfoons (DCN-MICS, DCN-MICL) met microfoonaansluitingspaneel (DCN-FMIC) en microfoonbedieningspaneel (DCN-FMICB)
- De inbouwpost is voorzien van één aansluiting voor een Intercom Handset (LBB 3555/00).

Bedieningselementen en indicatoren

- Drie schakelaars per ingang met de volgende mogelijkheden:
 - Microfoon- of lijnselectie
 - Asymmetrische microfooningang, symmetrische microfoon-/lijningang of symmetrische microfooningang met fantoomvoedingselectie
 - Selectiemogelijkheden voor het dempen van het ingangssignaal met 0, 6, 12 of 18 dB. +/- 3 dB precisieafstelling van ingangsniveau met potentiometer per verbindingingang.
- Ingangen voor externe bedieningspanelen (switches) en uitgangen (LED's) die horen bij de respectieve microfoons en bedieningspanelen
- Schakelaar waarmee de verschillende modi van de DCN-DDI kunnen worden geselecteerd:
 - Twee deelnemers
 - Voorzitter
 - Twee deelnemers, één microfoon

- Twee deelnemers, gedempte luidsprekers
- Eén deelnemer
- Aanwezigheids-/afwezigheidsregistratie
- Omgevingsmicrofoon



Aanwijzing

Om de eenheid in de modus voor aanwezigheids-/afwezigheidsregistratie te kunnen gebruiken, is tevens pc-besturingssoftware vereist.

Aansluitingen

- Twee RJ11-connectoren voor DCN-FMIC Microfoonbedieningspaneel, DCN-FPRIOB Prioriteitspaneel, DCN-FV Stempaneel en DCN-FVCRD Stem- en kaartpaneel
- RJ11-connector voor LBB 3555/00 Intercom Handset
- Twee gebalanceerde audio-ingangen voor lijn (0 dB) of microfoon (-60 dB) met of zonder fantoomvoeding (2 x achtpolige 262° DIN-aansluiting)
- Zespolige ronde connector voor doorlusverbinding
- Een kabel van 2 m met een gegoten zespolige ronde connector
- Twee stereo-jackaansluitingen van 3,5 mm, waarop hoofdtelefoons kunnen worden aangesloten of een luidsprekerpaneel (DCN-FLSP).

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Europa	CE

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Montage	Aan wand, onder tafelblad of stoel, in armleuning of in kabelkanaal
Afmetingen (H x B x D) (excl. kabels)	35 x 100 x 200 mm
Gewicht	500 g
Kleur	Antraciet (PH 10736)

Bestelinformatie

DCN-DDI Dubbele Deelnemersinterface

DCN Next Generation dubbele deelnemersinterface voor gebruik in inbouw-maatoplossingen.
Opdrachtnummer **DCN-DDI**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be