

# RF3503E Alarmzender

www.boschsecurity.nl



**BOSCH**

Technologie voor het leven



- ▶ Elke zender heeft een unieke code
- ▶ Optionele riem- of kledingclip
- ▶ Bereik tot 100 m (buiten)
- ▶ Maximale levensduur van de batterij 5 jaar

De draagbare RF3503E-Alarmzender is een draadloze zender met twee drukknoppen, die een alarmsignaal naar het bewakingssysteem verstuurt. Elke RF3503E is geprogrammeerd met een unieke code waaraan het bewakingssysteem de desbetreffende zender herkent.

## Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Europa	CE 1999/5/EC, EN55022: 1998 (Class B), EN60950, EN50130-4: 1995 +A1: 1998, EN61000-4-2: 1995, EN61000-4-3: 1996, EN300220-1: 2000, EN300220-3: 2000, EN301489-1: 2002, EN301489-3: 2002 DoC RF3503E 051704.PDF

## Installatie/configuratie

### Informatie over compatibiliteit

Ontvangers	Inbraakcentrales
RF3212E	Solution Ultima 844, 862, en 880, CC488
RF3213E	VR-8
RF3222E	DS7400XIV4
RF3227E	DS7240V2, DS7220V2, D6412, en D4412

RF3228E Marise

RF3249E DA (Abacus)

### Aanbevolen batterijen

De volgende batterijen worden aanbevolen voor gebruik met de RF3503E-zender: Duracell® DLCR2, Eveready® EL1CR2 of SANYO® CR2.

### Levensduur van de batterij

De levensduur van de batterij bedraagt ongeveer 5 jaar bij normaal gebruik. Gebruik voor een maximale levensduur uitsluitend de aanbevolen vervangbare batterijen.

### Bereik

Buiten kan het bereik van de zender 100 m bedragen, maar bepaalde materialen in gebouwen kunnen het bereik van het apparaat aanzienlijk beperken. Probeer de zender op verschillende plaatsen in het bewaakte gebied uit om het bereik te testen.

## Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	RF3503E-zender

- 1 Riem- of kledingclip
- 1 Lithium-batterij (onderdeelnr.: 33039)

### Technische specificaties

#### Omgevingsomstandigheden:

Relatieve vochtigheid:	0% tot 95% niet-condenserend
Bedrijfstemperatuur:	-20°C tot +65°C

#### Mechanische eigenschappen

Afmetingen:	10,5 cm x 4,0 cm x 2,1 cm
Gewicht:	85 g

#### Vereiste voeding

Spanning (batterij):	3 VDC
----------------------	-------

#### Handelsmerken

Duracell® is een geregistreerd handelsmerk van Gillette Company, USA, in de Verenigde Staten en andere landen.

Eveready® is een geregistreerd handelsmerk van Eveready Battery Company, Inc, USA, in de Verenigde Staten en andere landen.

SANYO® is een (geregistreerd) handelsmerk van SANYO Electric Co., Ltd.

### Bestelinformatie

#### RF3503E Alarmzender

Stuurt een alarmsignaal naar het bewakingssysteem  
Opdrachtnummer **RF3503E**

#### Vertegenwoordigd door:

**Nederland:**  
Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5617 BA Eindhoven  
Telefoon: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**België:**  
Robert Bosch NV/SA  
Dpt. Security Systems  
Rue Henri Genessestraat 1  
1070 Brussel  
België  
Telefoon: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be