



FLM-IFB126-S Caixa para Montagem Saliente



A Caixa para Montagem Saliente FLM-IFB126-S funciona como um retentor para módulos interface para calha DIN ou como caixa sobressalente para montagem saliente da Série 420.

Como encomendar

FLM-IFB126-S Caixa para Montagem Saliente

FLM-IFB126-S

como retentor para os módulos interface da Série 420 para calha DIN (-D) ou como caixa sobressalente para montagem saliente (-S)

Planeamento

- A Caixa para Montagem Saliente tem dois canais de cabos nos lados opostos:
 - 2 x 2 aberturas preparadas para diâmetros até 21 mm/ 34 mm (para canalizações)
 - 2 x 4 passa-fios de borracha para fazer passar cabos até 8 mm de diâmetro.
- Adicionalmente, existem entradas para cabos na base da caixa para montagem saliente:
 - 1 x abertura preparada para diâmetros até 21 mm (para canalização eléctrica)
 - 2 x 4 passa-fios de borracha para fazer passar cabos até 8 mm de diâmetro.

Especificações Técnicas

Material	Mistura de ABS/PC
Cor	Branco brilhante (RAL 9003)
Dimensões	Aprox. 126 x 126 x 70 mm
Peso	Aprox. 235 g

Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by