

# DCN-DDI Interface de Delegado Duplo

[www.boschsecurity.com/pt](http://www.boschsecurity.com/pt)



**BOSCH**

Tecnologia para a vida



- ▶ Modo para dois delegados com dois microfones e dois painéis de votação com leitor de cartões
- ▶ Duas entradas de linha/microfone
- ▶ Saídas para auscultadores e altifalantes
- ▶ Diversas opções de montagem
- ▶ Utilização para registo de entrada/saída

A interface de delegado dupla foi concebida para ser utilizada em soluções embutidas e personalizadas. Permite acrescentar diversas funções, fazendo com que seja adequada para presidentes e delegados. Entre essas funções incluem-se a ligação de um painel de votação, com ou sem leitor de cartões (DCN-FVCRD e DCN-FV). Existem ainda duas entradas de áudio separadas, que podem igualmente ser usadas como entradas de linha. É possível atribuir a cada entrada o seu próprio número de lugar, sendo assim possível que o modelo DCN-DDI sirva duas posições de delegado.

É possível definir a interface para dois delegados para ser utilizada como unidade de delegado, unidade para dois delegados, unidade de presidente, unidade de entrada/saída ou microfone de som ambiente. O microfone de som ambiente está instalado na sala de conferências e é automaticamente ligado sempre que não esteja activo nenhum outro microfone de uma unidade de delegado ou de presidente. Desta forma, os intérpretes mantêm contacto áudio permanente com a sala de conferências.

## Funções

- A saída para altifalantes é desligada sempre que a correspondente entrada for ligada

- A unidade pode ser usada de forma autónoma no tampo de uma mesa ou bancada, instalada numa parede ou instalada discretamente no tampo de uma mesa ou no braço de uma cadeira, etc.
- A unidade é adequada para microfones de mão (DCN-FHH) ou microfones de conector (DCN-MICS, DCN-MICL) com painel de ligação de microfone (DCN-FMIC) e painel de controlo do microfone (DCN-FMICB)
- A unidade permite a ligação a um auscultador telefónico para intercomunicação (LBB 3555/00).

## Controlos e indicadores

- Três comutadores por entrada com as seguintes possibilidades:
  - Selecção de linha ou microfone
  - Entrada assimétrica para microfone, entrada simétrica para microfone/ linha, ou entrada simétrica para microfone com selecção de alimentação fantasma
  - Selecção da atenuação de entrada de 0, 6, 12 ou 18 dB +/- 3 dB com potenciómetro de ajuste fino do nível de entrada para cada interligação de entrada
- Entradas para controlo remoto (interruptores) e saídas (LED) em concordância com os microfones e os painéis de controlo DCN
- Selector para escolher cada um dos modos da DCN-DDI:
  - Dois delegados

- Presidente
- Dois delegados, um microfone
- Dois delegados, altifalantes desactivados
- Um único delegado
- Entrada/saída
- Microfone de som ambiente



### Nota

Para utilizar o modo de entrada/saída, é igualmente necessário software para controlo por PC.

### Interligações

- Dois conectores RJ11 para o painel de controlo do microfone DCN-FMIC, painel de prioridade DCN-FPRIOB, painel de votação DCN-FV, painel de votação com leitor de cartões DCN-FVCRD
- Conector RJ11 para o auscultador telefónico para intercomunicação LBB 3555/00
- Duas entradas de áudio balanceadas para linha (0 dB) ou microfone (-60 dB) com ou sem fonte de alimentação fantasma (2 tomadas com oito pólos 262° DIN)
- Conector circular com seis pólos para a cablagem "loop-through"
- Cabo com 2 m (78,7 pol.) terminado por um conector circular blindado com seis pólos
- Duas tomadas para jack estéreo de 3,5 mm (0,14 pol.) para ligar auscultadores ou um painel de altifalante (DCN-FLSP).

### Certificados e Aprovações

Região	Certificação
Europa	CE

### Especificações Técnicas

#### Especificações mecânicas

Montagem	Na parede, por baixo de uma mesa, bancada ou cadeira, no braço da cadeira ou na conduta de cabos
Dimensões (A x L x P) (excluindo os cabos)	35 x 100 x 200 mm (1,4 x 3,9 x 7,9 pol.)
Peso	500 g (1,10 lb)
Cor	Antracite (PH 10736)

### Como encomendar

#### DCN-DDI Interface de Delegado Duplo

Interface para dois delegados DCN Next Generation para soluções personalizadas de montagem embutida. N.º de encomenda **DCN-DDI**

**Representado por:**

**Portugal:**

Bosch Security Systems  
Sistemas de Segurança, SA.  
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E  
Apartado 8058  
Lisboa, 1801-805  
Telefone: +351 218 500 360  
Fax: +351 218 500 088  
pt.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com/pt

**América Latina:**

Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com