

LBB 3222/04 Interpreter Desk

www.boschsecurity.com



BOSCH

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



- ▶ มีช่องสัญญาณภาษา 6 ช่องพร้อมกับภาษาค้นฉบับที่ใช้ในการประชุม
- ▶ ปุ่มเลือกช่องสัญญาณขาเข้าล่วงหน้าช่วยให้ไม่จำเป็นต้องไล่ค้นหาช่องสัญญาณภาษาที่มีทั้งหมดด้วยตนเอง
- ▶ การสลับไปมาอย่างรวดเร็วระหว่างภาษาที่ใช้ในการประชุมกับช่องสัญญาณที่ตั้งค่าบนตัวเลือกช่อง ช่วยลดโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดข้อผิดพลาด
- ▶ ฟังก์ชันอินเตอร์ล๊อคของช่องสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จะป้องกันไม่ให้ผู้เป็นล่ามในห้องต่างๆ ใช้ช่องสัญญาณขาออกเดียวกัน

ฟังก์ชัน

- ลำโพงในตัว
- ไมโครโฟนสำหรับล่าม 12 เครื่องสามารถเชื่อมต่อแบบต่อพ่วงภายในและ/หรือระหว่างห้องของล่ามได้
- ในหนึ่งห้องสามารถมีไมโครโฟนสำหรับล่ามได้สูงสุด 3 เครื่อง
- ฟังก์ชันใช้งานรีเลย์อัตโนมัติช่วยให้ผู้เป็นล่ามเตรียมแปลจากล่ามรายอื่นอีกทอดหนึ่งอัตโนมัติ (OR2) ไว้สำหรับล่ามแปลจากรายอื่นอีกทอดหนึ่งได้
- ฟังก์ชันไม่มีใช้งานช่องสัญญาณ B ช่วยให้ผู้เป็นล่ามไม่มีใช้งานช่องสัญญาณ B ขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าไมโครโฟนสำหรับล่ามยังคงเชื่อมต่อกับช่องสัญญาณ A

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ

- ไมโครโฟนที่ติดตั้งบนเก้าอี้แบบยึดหุ่นจะเสร็จสมบูรณ์โดยไฟสัญญาณวงกลมจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไมโครโฟน
- ระดับเสียงชุดหูฟังมีการควบคุมเสียงสูงและเสียงต่ำ
- ปุ่มตัวเลือกช่องสัญญาณ A-B พร้อมกับไฟสัญญาณเลือกช่อง
- ปุ่มเลือกช่องสัญญาณ B ขาเข้าพร้อมกับไฟสัญญาณเลือกช่อง
- ไฟสัญญาณ 'OR2' (แปลจากล่ามรายอื่นอีกทอดหนึ่งอัตโนมัติ) ขาออก
- ไฟสัญญาณ 'ช่องสัญญาณไม่ว่าง' เพื่อแสดงว่าผู้เป็นล่ามรายอื่นใช้งานช่องอยู่
- ปุ่ม 'ปิดเสียง' ไมโครโฟน
- ปุ่มส่งงานไมโครโฟนพร้อมกับไฟแสดงสถานะ LED
- เลือกปุ่มที่มีไฟสัญญาณ LED สำหรับการสลับไปมาอย่างรวดเร็วระหว่างภาษาค้นฉบับที่ใช้ในห้องประชุมกับช่องสัญญาณที่ตั้งค่าบนตัวเลือกช่อง
- ไฟสัญญาณ 'OR2' (แปลจากล่ามรายอื่นอีกทอดหนึ่งอัตโนมัติ) ช่องขาเข้าเพื่อแสดงว่าภาษาค้นฉบับที่ใช้ในการประชุมถูกแทนที่ด้วยช่องภาษาล่ามที่ล่ามมาเมื่อระบบแปลจากล่ามรายอื่นอีกทอดหนึ่งอัตโนมัติกำลังทำงานอยู่
- ตัวเลือกช่องสัญญาณภาษาขาเข้าสำหรับการตรวจสอบชุดหูฟัง
- ปุ่มเรียกเพื่อเตรียมการสื่อสารสองทางระหว่างผู้เป็นล่ามกับประธาน/ผู้ปฏิบัติงาน
- ปุ่มข้อความขาออก

- ไฟสัญญาณข้อความขาเข้า
- สวิตช์แบบวนเพื่อกำหนดช่องสัญญาณขาออกผ่านเอาต์พุต A ไว้ล่วงหน้า

การเชื่อมต่อระหว่างกัน

- สายเคเบิล 3 ม. (10 พูล) เข้าปลายสายด้วยคอนเนคเตอร์ sub D-type 25-pin
- คอนเนคเตอร์ sub D-type 25-pin สำหรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วง
- ช่องเสียบชุดหูฟังแบบแจ็คสเตอริโอ 6.3 มม. (0.25 นิ้ว)
- ช่องเสียบ 15-pole 180° DIN-type สำหรับการเชื่อมต่อชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนของผู้เป็นล่าม บวกกับสวิตช์เพื่อปิดเสียงไมโครโฟนในตัว
- ช่องเสียบเสริม (ข้อความ) สำหรับฟังก์ชันข้อความของไมโครโฟนสำหรับล่าม

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่	การรับรอง
ยุโรป	CE

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ผลตอบสนองความถี่	125 Hz (-10 dB) ถึง 12.5 kHz (-2 dB)
ความดันเสียงสมมูลที่วัดจากเสียงรบกวนตามธรรมชาติ	< 32 dB

ค่าความเพี้ยนเชิงฮาร์โมนิกโดยรวมเมื่อโอเวอร์โหลด	< 5%
การลดทอนของสัญญาณที่เกิดจากครอสทอล์ค	> 66 dB
ลักษณะอุปกรณ์	
การติดตั้ง	แบบตั้งโต๊ะหรือแบบตั้ง
ขนาด (สูง X กว้าง X ลึก)	20-58 x 250 x 189 มม. (0.79-2.28 x 9.84 x 7.44 นิ้ว)
น้ำหนัก	1.75 กก. (3.85 ปอนด์)
สี	สีเทาอ่อน

ข้อมูลการสั่งซื้อ

LBB 3222/04 Interpreter Desk

ไมโครโฟนสำหรับล่ามที่มีช่องสัญญาณภาษาต่างๆ 6 ช่อง พร้อมด้วยภาษาในที่ประชุม
เลขที่ใบสั่งซื้อ **LBB3222/04**

บ้านบ่อโลหะ:

ประเทศไทย:

บริษัท ไบรด์ บีช จำกัด
287 อาคารเอ็มเอวีไฮสแควร์ ชั้น 11 สยาม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 2639 3111
โทรสาร: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th