

DCN-DDI İkili Delege Arabirimi

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ İki mikrofon ve iki oylama ve kart paneli için İkili Delege modu
- ▶ İki mikrofon/hat girişi
- ▶ Kulaklıklara veya hoparlörlere çıkışlar
- ▶ Çeşitli montaj seçenekleri
- ▶ Giriş/çıkış kaydı için kullanım

İkili Delege Arabirimi, gömme montajlı özel çözümlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Birçok özelliğin eklenmesine olanak sağlayarak, ürünü başkanlar ve delegeler için uygun hale getirir. Bu özellikler arasında, bir Kart okuyucu ile veya Kart okuyucu olmadan Oylama Paneli bağlantı olanakları bulunmaktadır (DCN-FVCRD ve DCN-FV). Ayrıca, hat girişi olarak kullanılabilen iki ayrı ses girişi bulunmaktadır. Her giriş kendi koltuk numarasına atanabilir ve DCN-DDI'nın iki delege konumuna hizmet vermesine olanak sağlar.

Delege ünitesi, ikili delege, başkan ünitesi, giriş/çıkış ünitesi veya ortam mikrofonu olarak kullanılmak üzere İkili Delege Arabirimine atamak için ayarlar bulunmaktadır. Ortam mikrofonu, konferans salonuna yerleştirilir ve başka bir delege ünitesinin veya başkan ünitesinin mikrofonu aktif değilken otomatik olarak açılır. Böylece, tercümanlar konferans salondaki konuşmaları her zaman duyabilir.

Fonksiyonlar

- Karşılık gelen giriş açıldığında hoparlör çıkışı kapatılır
- Ünite, bağımsız şekilde masa üstüne, duvara veya gizli bir şekilde masa üstlerine ya da koltuk kolluklarına vb. monte edilebilir.

- Ünite, Mikrofon Bağlantı Paneli (DCN-FMIC) ve Mikrofon Kontrol Paneli (DCN-FMICB) ile El Mikrofonları (DCN-FHH) veya Takılabilir Mikrofonlara (DCN-MICS, DCN-MICL) uygundur.
- Ünite, Dahili Haberleşme Ahizesi (LBB 3555/00) için tek bir bağlantı sunar.

Kontroller ve Göstergeler

- Aşağıdaki olanaklar ile giriş başına Üç Anahtar:
 - Mikrofon veya hat seçimi
 - Asimetrik mikrofon girişi, simetrik mikrofon/hat girişi veya phantom güç seçeneğiyle simetrik mikrofon girişi
 - Giriş ara bağlantısı başına, giriş seviyesi ince ayar potansiyometresi ile 0, 6, 12 veya 18 dB +/- 3 dB giriş zayıflatma seçimi
- DNC mikrofonları ve kontrol panellerine uygun uzaktan kumanda girişleri (anahtarlar) ve çıkışlar (LED'ler)
- DCN-DDI'nın farklı modlarını seçmek için geçiş yapın:
 - İkili delege
 - Başkan
 - İkili delege, bir mikrofon
 - İkili delege, sessiz hoparlörler
 - Tek delege
 - Giriş/Çıkış
 - Ortam mikrofonu



Not

Giriş/çıkış modunu kullanmak için ayrıca bilgisayar kontrol yazılımı gerekir.

Karşılıklı bağlantılar

- Mikrofon Kontrol Paneli DCN-FMIC, Öncelik Paneli DCN-FPRIOB, Oylama Paneli DCN-FV, Oylama ve Kart Paneli DCN-FVCRD için iki RJ11 konektörü
- Dahili Haberleşme Ahizesi LBB 3555/00 için RJ11 konektörü
- Phantom güç kaynağı (2 x sekiz kutuplu 262° DIN tipi soket) ile veya phantom güç kaynağı olmadan, hat (0 dB) veya mikrofon (-60 dB) kaynakları için iki dengeli ses girişi
- Geçişli sistem kablo bağlantıları için altı kutuplu yuvarlak konektör
- Dökme altı kutuplu yuvarlak konektör ile sonlandırılmış 2 m (78,7 inç) kablo
- Kulaklıklara veya hoparlör paneline (DCN-FLSP) bağlantı için iki 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak soketi.

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

Teknik Spesifikasyonlar

Mekanik

Montaj	Duvara, masa veya koltuğun altına, kolçağa veya kablo kanalına
Boyutlar (Y x G x D) (kablolar hariç)	35 x 100 x 200 mm (1,4 x 3,9 x 7,9 inç)
Ağırlık	500 g (1,10 lb)
Renk	Kömür siyahı (PH 10736)

Sipariş Bilgileri

DCN-DDI İkili Delege Arabirimi

gömme montajlı özel çözümler için

Sipariş numarası **DCN-DDI**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com