

PRS-CRF Çağrı Toplayıcı

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ Daha önce meşgul olan bölgelere otomatik çalma için çağrılarını kaydeder (çağrı toplayıcı)
- ▶ Çağrının gecikmiş yayını kaydedilmesi ile akustik geri bildirim engelleme (zaman kaydırıcı)
- ▶ Yayından önce çağrının izlenebilmesi
- ▶ Aynı anda sekize kadar çağrı kaydeder ve/veya çalar
- ▶ 16'ya kadar çağrı saklar

Çağrı Toplayıcı, bazıları daha yüksek önceliğe sahip bir çağrı nedeniyle meşgul oldukları için gerekli tüm bölgelere gönderilemeyen çağrıları kaydeden küçük bir ünite. Ünite, tonlar ve önceden kaydedilmiş mesajlar dahil her çağrı için maksimum üç dakika ile 16'ya kadar çağrıyı yüksek kalite formatında saklayabilir. Bir çağrının oynatımı, çağrı kaydedilirken başlayabilir. Ünite, aynı anda sekize kadar çağrıyı kaydedebilir ve/veya oynatabilir.

Kaydedilebilir çağrı sayısını artırmak için sisteme daha fazla ünite eklenebilir. Üniteler, Praesideo ağına herhangi bir yerde bağlanabilir.

Fonksiyonlar

Çağrı toplayıcının işlevleri, Praesideo içinde bir çağrı makrosunun parçası olarak konfigüre edilir. Burada, çağrının, bölgelerin meşgul olması durumunda daha sonra oynatılmak üzere kaydedilip kaydedilmeyeceği veya bazı bölgelerde iptal edilip edilmeyeceği konfigüre edilir.

Bu bölgeler tekrar uygun olduğunda çağrı, bir seferde tüm bölgelere veya her bölgeye ardı ardına otomatik olarak tekrarlanır.

Çağrı, tam olarak bitirildikten sonra bellekten silinir. Ünite, zaman aşımına uğramış gönderilmemiş çağrıların silinmesi için konfigüre edilebilir zaman aşımı süresi bulunmaktadır.

Çağrı toplayıcı ayrıca, hoparlörden aktif mikrofonla akustik geri bildirim engellemek için zaman kaydırıcı olarak kullanılabilir. Çağrı kaydedilir ve kayıt bittikten sonra yayınlanır. Çağrı, iptal etme seçeneği ile yayından önce izlenebilir.

Zaman kaydırma ve çağrı toplama bir arada yapılabilir. Çağrının kaydı ve çalınması desteklenir; ancak, kayıtlı çağrılar güç kesintisi durumunda saklanamaz ve denetlenemez; bu nedenle acil durum aramaları konusunda çağrı toplayıcı güvenilir değildir. Ünite, Praesideo ağ denetleyicisi (web tarayıcısı arabirimi) yoluyla konfigüre edilebilir.

Kontroller ve göstergeler

- Güç ve ağ durumu için iki LED göstergesi

Karşılıklı bağlantılar

- İki Praesideo ağ konnektörü
- RJ11 servis konnektörü (JTAG)

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	IEC 60065 / EN 60065'e uygundur
Bağışıklık	EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4'e uygundur
Emisyonlar	EN 55103-1 / FCC-47 bölüm 15B'ye uygundur

Acil Durum	EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16'ya uygundur
Deniz Kıyısı	IEC 60945'e uygundur

Bölge	Sertifikasyon	
Avrupa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	PRS-CRF Çağrı Toplayıcı
1	Montaj braketi

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Güç tüketimi	4,2 W
--------------	-------

Performans

Frekans yanıtı	20 Hz - 20 kHz (-3 dB)
S/G	> 85 dB
Diyafoni	<-85 dB

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	
Braketsiz	27 x 243 x 80 mm (1,1 x 9,6 x 3,1 inç)
Braketle	34 x 243 x 84 mm (1,3 x 9,6 x 3,3 inç)
Ağırlık	0,7 kg (1,5 lb)
Montaj	Braket (iki vidalı)
Renk	Kömür siyahı

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-5 °C - +55 °C (+23 °F - +131 °F)
Depolama sıcaklığı	-20 °C - +70 °C (-4 °F - +158 °F)
Bağıl nem	%15 - %90
Hava basıncı	600 - 1100 hPa

Sipariş Bilgileri

PRS-CRF Çağrı Toplayıcı

Montaj kelepçeli kompakt ünite, daha önce meşgul olan bölgeler veya yayın öncesi izleme için aynı anda maksimum 8 adet çağrıyı desteklemek üzere kayıt ve oynatma fonksiyonu sunar, maksimum 16 adet çağrı saklayabilir, güç beslemesi Praesideo ağından gerçekleştirilir.

Sipariş numarası **PRS-CRF**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŖ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com