

DCN-FVU 嵌入式表决装置

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 时尚流行设计 (IF 大奖)
- ▶ 允许进行代表大会表决、数字表决以及评级表决
- ▶ 安装方便简单
- ▶ 直接环路接入 DCN 网络
- ▶ 经济的解决方案，对于只需要表决功能的场所。

嵌入式表决装置允许进行出席登记和六种类型的投票表决：代表大会、听众响应、多选、民意调查、评级和赞成/反对。黄色 LED 确认指示灯用于提示用户登记出席和表决，并确认登记表决选项。蓝色 LED 装置活动指示灯表示系统处于正常操作状态。当装置检测到通信故障时，蓝色 LED 指示灯将会闪烁。表决装置配上端帽之后显得非常时尚，可以完美融入现代和传统风格的会议室。对于只要求表决功能的场所，可以直接连接至 DCN 网络电缆以节省成本。

基本功能

控件和指示灯 前面

- 五个带黄色确认指示灯的表决按钮用于提示用户登记出席和表决，并确认登记表决选项。按钮和指示灯的工作方式如下：
 - 赞成 (+)、反对 (-) 和弃权 (x) (用于出席登记、代表大会表决和赞成/反对)
 - 数字 1 至 5 (用于多选、民意调查和评级)
 - 评级: --、-、0、+、++ (用于听众响应)
- 一个装置激活指示灯。持续亮起的蓝色 LED 指示灯表示系统处于正常操作状态。当装置检测到通信故障时，蓝色 LED 指示灯将会闪烁

背面

- 一个 de-init/init 按钮

互连组件

- 1 米 (39.4 英寸) DCN 电缆，端部带模制六针公头圆形连接器
- 1 米 (39.4 英寸) DCN 电缆，端部带模制六针母头圆形连接器，用于与 DCN 网络建立环路连接



注解
未用的输出电缆必须带 LBB 4118/00 终端插头。

技术规格

机械指标

安装	卡在厚度为 2 毫米的金属板上，或与 DCN-FCOUP 接头和 DCN-FEC 端帽配合使用以安装在任何表面上
尺寸 (高 x 宽 x 深)	40 x 100 x 79.42 毫米 (1.57 x 3.94 x 3.12 英寸)
重量	250 克 (0.55 磅)
颜色	
DCN-FVU	银白色 (RAL 9022)
DCN-FVU-D	深色 (石墨灰)

订购信息

DCN-FVU 嵌入式表决装置

直接环路连接至 DCN 网络的新一代 DCN 系统嵌入式安装式投票装置，银白色。

订购号 **DCN-FVU**

DCN-FVU-D 深色嵌入式表决装置

直接环路连接至 DCN 网络的新一代 DCN 系统嵌入式安装式投票装置，深色。

订购号 **DCN-FVU-D**

硬件附件

LBB 4118/00 DCN 终端插头

要与开放式 DCN 布线配合使用的新一代 DCN 系统终端插头。

订购号 **LBB4118/00**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn