

PRS-CRF 呼叫存储器

cn.boschsecurity.com



呼叫堆栈是一只小巧的设备，当某些区域被更高优先级的呼叫占用，导致呼叫无法发送到所有所需要的区域时，该设备可将这些呼叫记录下来。此装置最多可以存储 16 个高质量的呼叫，每个呼叫最长三分钟，包括乐声和预录的信息。即使在记录过程中也可以回放呼叫。此装置最多可以同时记录和/或回放 8 个呼叫。

为了增加可记录的呼叫数，也可以在系统中添加多个此类装置。这些装置可连接至 Praesideo 网络的任意位置。

基本功能

呼叫存储器的功能在 Praesideo 中配置成为呼叫宏的一部分。当区域处于占用状态，或者某些区域中的呼叫被控制时，用户可将此装置配置为记录呼叫以便稍后回放。当这些区域重新可用时，便会自动重复向这些剩余的区域回放此呼叫，并且采用一次向所有区域回放或者逐个向各个区域回放的方式。

当呼叫回放完毕后，会从内存中删除。

此装置还可以配置超时时间，以便删除过期未发送的呼叫。另外，呼叫存储器也可以用作时间转换器，以免声音由扬声器传到当前激活的话筒造成声学反馈。呼叫可以在录音完成后进行广播，也可以在广播前进行预监控或者取消此呼叫。时间转换和呼叫存储功能可以配合使用。

此装置支持记录和回放呼叫，但是记录的呼叫在关机时不会保存下来，也不受监控，因此不应依赖呼叫存储器功能来记录紧急呼叫。

此装置可通过 Praesideo 网络控制器（Web 浏览器界面）进行配置。

- ▶ 记录呼叫以便自动向先前处于占用状态的区域进行回放（呼叫堆栈）
- ▶ 记录呼叫并延时播放以提供声学反馈抑制功能（时间转换）
- ▶ 可在广播前监控呼叫
- ▶ 同时记录和/或播放多达 8 个呼叫
- ▶ 存储多达 16 个呼叫

控件和指示灯

- 两个用于指示电源和网络状态的 LED 指示灯

互连组件

- 两个 Praesideo 网络连接器
- RJ11 服务连接器 (JTAG)

证书与认可

安全	符合 IEC 60065/EN 60065 标准	
抗扰	符合 EN 55103-2/EN 50130-4/EN 50121-4 标准	
散热	符合 EN 55103-1/FCC-47 标准第 15B 部分	
紧急	符合 EN 60849/EN 54-16/ISO 7240-16 标准	
航海	符合 IEC 60945 标准	
地区	认证	
欧洲	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm

地区	认证	
	CE	DOP
	GL	

附件

数量	组件
1	PRS-CRF 呼叫存储器
1	安装支架

技术规格

电气

功耗	4.2 W
----	-------

性能

频率响应	20 Hz 至 20 kHz (-3 dB)
信噪比	> 85 dB
串扰	<-85 dB

机械

尺寸 (宽 x 高 x 深)	
不含支架	27 x 243 x 80 毫米 (1.1 x 9.6 x 3.1 英寸)
包含支架	34 x 243 x 84 毫米 (1.3 x 9.6 x 3.3 英寸)
重量	0.7 千克 (1.5 磅)
安装	支架 (两颗螺丝)
颜色	碳黑色

环境规格

工作温度	-5 °C 至 +55 °C (+23 °F 至 +131 °F)
存储温度	-20 °C 至 +70 °C (-4 °F 至 +158 °F)
相对湿度	15 % 至 90 %
气压	600 至 1100 hPa

订购信息

PRS-CRF 呼叫存储器

具有安装夹的小巧装置，同时为先前处于占用状态的区域的多达 8 个呼叫提供录音和回放功能，或为预广播监控提供录音和回放功能，最多可以存储 16 个呼叫，通过 Praesideo 网络供电。

订购号 **PRS-CRF**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn