

LBB 1957/00 斑丽语音报警键盘

cn.boschsecurity.com



- ▶ 7 个区域选择键
- ▶ 用于区域选择的 LED 指示
- ▶ 一共可以连接多达 8 个键盘

LBB 1957/00 呼叫站键盘是 LBB 1956/00 Plena 语音报警系统呼叫站的扩展组件，可以添加 7 个额外的区域选择键。它具有与呼叫站相同的稳定金属基座。呼叫站设计新颖，不仅支持桌面安装，同时还可以平整地嵌入台面中。

基本功能

每个呼叫站支持 6 个区域选择。在连接其中任意一个键盘后，可以添加 7 个区域或区域组（可选）。每个 LBB 1956/00 呼叫站最多可以添加 8 个键盘。键盘上的 LED 指示灯可以指示活动的区域。

控制器和指示灯

- 7 个区域选择键
- 7 个区域选择 LED 指示灯
- 8 个 DIP 开关

互连

- 2 个 RJ45 插孔
- 24 VDC 输入
- 键盘连接器

证书与认可

安全	符合 EN 60065 标准
抗扰	符合 EN 55103-2 标准
辐射	符合 EN 55103-1 标准

地区	认证
欧洲	CE 符合性声明

附件

数量	组件
1	LBB 1957/00 呼叫站键盘

技术规格

电气	
电源	
电压范围	LBB 1956/00 提供的 24 VDC
电流消耗	<15 mA
机械	
基座尺寸	40 x 100 x 235 毫米 (1.57 x 3.97 x 9.25 英寸)
重量	约 1 千克
安装	支架，与 LBB 1956/00 或其它 LBB 1957/00 配合使用
颜色	碳黑色和银白色

环境规格

工作温度	-10 °C 至 +45 °C (+14 °F 至 +113 °F)
存储温度	-40 °C 至 +70 °C (-40 °F 至 +158 °F)
相对湿度	<95%

订购信息

LBB 1957/00 斑丽语音报警键盘

LBB 1956/00 Plena 语音报警系统 呼叫站的扩展组件，可以添加 7 个额外的区域选择键。

订购号 **LBB1957/00**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn