



BOSCH

博世 科技成就生活之美

ICP-CP500PW LED 分区主键盘



- ▶ 一键布防报警系统
- ▶ 火警、医疗救护和紧急报警
- ▶ 时尚流行的设计
- ▶ 使用方便
- ▶ 背光按钮便于白天或夜晚执行需要照明的操作

ICP-CP500PW 是一款分区主键盘，可与某些 Solution 系列控制主机配合使用。随附键盘保护盖。

该款分区主键盘配有 8 个防区指示灯，当某个防区未闭合或发生报警时，键盘会向用户发出通知，并告知发生报警的防区。

轻触 [#AWAY] 键还可以选择与八防区信息相对应的区域。区域的开/关 LED 使已布防的区域一目了然。

此外，还包括多个单按钮功能，用户只需按住按钮两秒钟即可执行多种系统操作。例如，按住 [#AWAY] 键可以布防系统，按住 [1] 键可以测试报警音，按住 [3] 键可以测试频闪灯。

基本功能

布防方法

可以通过输入用户代码并按 [#AWAY] 键来布防系统，也可按住 [#AWAY] 键 2 秒钟来快速布防系统。

火警、医疗救护和紧急报警

在经过相应编程的情况下，同时按下键盘上任何一行的外侧按钮可以触发有声报警，并向控制主机发送报警报告。同时按下 [4] 和 [6] 键触发火警；同时按下 [7] 和 [9] 键触发医疗救护报警；同时按下 [1] 和 [3] 或 [*STAY] 和 [#AWAY] 键触发紧急报警。

证书与认可

ICP-CP500PW 经测试符合以下标准：

地区	认证	
欧洲	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC); 2006/95/EC Low-voltage Directive (LVD) [ICP-CP500PW][ICP-CP508W] [ICP-CP508LW][ICP-CP516LW][ICP-CP516W][ICP-CP500AW]ICP-CP500ALW]
地区	标准	
澳大利亚	A-tick	
新西兰	Tele-permit	PTC-200
欧洲	CE	EMC: EN 55022, EN 55024 安全：EN 60950 电信：TBR21 环境：EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

安装/配置

兼容性信息

控制主机

ICP-CC404P、ICP-CC408-CHI、ICP-CC408-APR、ICP-CC408P、ICP-CC408P-ES、ICP-CC488-CHI、ICP-CC488-APR、ICP-CC488P、ICP-CC488P-ES、CC408、CC488 和 CC880

安装注意事项

可以使用两到四颗螺丝对 ICP-CP500PW 进行室内表面安装。

附件

数量	组件
1	键盘

技术规格

外壳设计

尺寸： 7.2 厘米 x 12.7 厘米 x 2.3 厘米
(2.8 英寸 x 5 英寸 x 1 英寸)

环境要求

存储温度： +0°C 至 +50°C (+32°F 至 122°F)

相对湿度： 20% 至 90% (无冷凝)

电源要求

工作电压： 11 VDC 至 14VDC

电流消耗： 50 mA (最大)

射频 符合 AS/NZS3548
防干扰 (RFI) :

订购信息

ICP-CP500PW LED 分区主键盘

ICP-CP500PW

配有八个防区状态指示灯的分区主键盘

中国大陆联络方式：
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编：200335
电话：+86 21 22181111
传真：+86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式：
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话：+852 2635 2815
传真：+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by