



D1218-akku (12 V, 18 Ah)



- ▶ 12 VDC:n suljettu lyijyhappoakku
- ▶ Täysin ladattava
- ▶ Ei vaadi huoltoa
- ▶ Käytetään yhteensopivien rikosilmoitinkeskusten kanssa
- ▶ Toissijainen virtalähde lisämoduuleille
- ▶ Pitkä käyttöikä

A 12 V:n suljettu lyijyhappoakku. Se on kestävä ja luotettava vara- ja lisävirtalähde, joka ei vaadi huoltoa.

Akkua saa käyttää vain lyijyhappoakuille kalibroiduissa latauspiireissä. Akku toimii paloilmoitin-, turva- ja kulunvalvontajärjestelmien varavirtalähteenä sähkökatkosten aikana.

D1218 on asennettava oikeankokoiseen koteloon. D1218 ei sovi kaikkiin rikosilmoitinkeskusten suojakoteloihin. D1218:ssa on kaksi pulteilla kiinnitettävää liitäntää. Mukana toimitetaan akun johdinten tai liitinten kiinnitystarvikkeet.

Hyväksynät

Alue	Sertifiointi	
USA	UL	AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464)
	CSFM	7167-1615: 100, 7165-1615: 113, 7165-1615: 119
UL-standardit	UL294, Access Control System Units UL1076, Proprietary Burglar Alarm Units and Systems	
cUL-standardit	Signal Appliances, Miscellaneous, Certified for Canada	
Hyväksynät	CSFM	

Suunnittelu

Varavirtalähteen teho vaatimukset

Katso lisätietoja järjestelmän vaatiman varavirtalähteen tehon laskemisesta keskuksen asennusoppaasta. Jatkuva ja jaksottainen virrantarve ei saa ylittää akun ampeerituntikapasiteettia.

Tekniset tiedot

Kapasiteetti	12 V, 18 Ah
Yhteensopivat keskuks- et:	Yhteensopiva kaikkien Bosch Security Systemsin keskuksen kanssa. Saattaa vaatia erillisen kotelon.
Mitat:	18 cm x 8 cm
Korkeus liitäntöjen kans- sa:	18 cm
Paino:	6 kg

Tilustiedot

D1218-akku (12 V, 18 Ah)

A 12 V:n suljettu lyijyhappoakku vara- ja lisävirran tuottamiseen. Kaksi pulteilla kiinnitettävää liitäntää. Mukana toimitetaan akun johdinten tai liitinten kiinnitystarvikkeet.

D1218

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi

Represented by