Gabinete com Porta Frontal Simples Interna FPM-1000-ENC

www.boschsecurity.com/pt

BOSCH
Tecnologia para a vida

- Porta frontal de travamento com chave com painel de visualização transparente, facilmente removível das dobradiças para facilitar a instalação
- Porta frontal simples interna que protege os componentes eletrônicos e as baterias, fácil de abrir ou remover
- Três pontos de fixação para dar maior estabilidade, instalação semiembutida ou superficial
- Três orifícios triplos (½ pol, ¾ pol e 1 pol) para facilitar o cabeamento
- Espaço para duas baterias de alimentação auxiliar (7 Ah ou 18 Ah)

O FPM-1000-ENC é um gabinete de incêndio vermelho certificado pela UL, com uma porta frontal simples interna para uso com Painéis de Incêndio Endereçáveis Analógicos FPA-1000. A porta frontal articulada de travamento com chave tem uma janela transparente de visualização. A porta frontal simples é instalada dentro da porta frontal articulada e protege os componentes eletrônicos e as baterias. É fácil de abrir ou remover para fins de acesso.

Certificados e Aprovações

Região	Certificação	
E.U.A.	CSFM	see our website
	FDNY-CoA	#6101

Planejamento

Considerações de Instalação

- Certifique-se de que as condições ambientais do local de instalação estejam em conformidade com as especificações técnicas
- Certifique-se de que exista espaço suficiente para abrir totalmente a porta do gabinete e a porta frontal simples interna, para que seja possível efetuar facilmente a instalação, o cabeamento e a manutenção do painel.
- Instale o gabinete em um painel de gesso com, no mínimo, 3/8 polegadas (parede isolante) com espaçamento do pino inferior a 24 polegadas no centro.
- Devem ser utilizadas buchas que suportem, pelo menos, 50 Kg (110 lbs).

Peças incluídas

Quant.	Componente
1	Gabinete base e porta
1	Porta frontal simples interna

1	Chave e fechadura (nº 1358)
1	Pacote de acessórios
1	Pacote de documentação • Diagrama de cabeamento • Instruções de instalação

Especificações Técnicas

Aspectos Ambientais

Ambiente:	Interno, seco
Classe de proteção (IEC 60529)	IP 30
Umidade relativa:	Até 95 %, sem condensação
Temperatura (operação):	0 °C a +49 °C (+32 °F a +120 °F)
Temperatura (armazenamento):	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)

Aspectos Mecânicos

Entradas para cabos:	Orifícios triplos (½ pol, ¾ pol e 1 pol)
Cor:	Vermelho
Dimensões	
• gabinete (L x A x P):	36,8 cm x 10,9 cm x 57,7 cm (14,5 pol x 4,3 pol x 22,7 pol)
• com armação envolvente (L x P):	44,5 cm x 65,0 cm (17,5 pol x 25,6 pol)
• instalação semiembutida (A rebaixada):	8,25 cm (3,25 pol)
• instalação semiembutida (A embutida):	2,7 cm (1,05 pol)
Material:	Aço laminado a frio, Bitola 19 (1,2 mm)
Furos da instalação:	3, na parte de trás
Peso	
• gabinete:	8,32 kg (18,3 lb)
• peso bruto (incluindo embalagem e manuais):	11,1 kg (24,5 lb)

Como encomendar

Gabinete com Porta Frontal Simples Interna FPM-1000--ENC
Gabinete com porta frontal simples interna
Nº de encomenda **FPM-1000-ENC**

Acessórios de hardware

FPM-1000-SFMK Kit de Instalação Semiembutida
O Kit de Instalação Semiembutida FPM-1000-SFMK inclui uma armação envolvente e hardware de instalação.
Nº de encomenda **FPM-1000-SFMK**

D102 Replacement Key
Replacement key (#1358) for LOCK-1358 and the D101 lock.
Nº de encomenda **D102**

Representado por:

Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2014 | Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.
2740394891 | pt-BR, V7, 04. Set 2014