

Indicator la distanță FAA-420-RI-DIN

www.boschsecurity.ro



BOSCH

Tehnică pentru o viață



- ▶ Vizualizare 360°, atât la montarea pe perete, cât și pe tavan
- ▶ Instalare ușoară prin conectare
- ▶ Cablare simplă, mulțumită consolei de prindere a cablurilor și orificiilor de scoatere în toate direcțiile
- ▶ Durată de viață lungă și carcasă cu construcție solidă
- ▶ LED eficient

Indicatorul la distanță este utilizat atunci când detectorul automat este montat într-un loc ascuns sau care nu este vizibil, precum camere închise, tavane false sau pereți. Se recomandă montarea indicatorului la distanță pe coridoarele sau căile de acces ale secțiunilor de clădire sau ale camerelor corespunzătoare.

Versiunea DIN are un afișaj de alarmă roșie transparent. Designul indicatorului la distanță satisface cerințele DIN 14623. În plus, prezintă trei moduri de operare:

- Modul de operare 1, cu indicatorul afișând o lumină roșie constantă (a se vedea nota cu privire la limita de curent).
- Modul de operare 2, cu indicatorul afișând o lumină roșie constantă cu limită de curent internă.
- Modul de operare 3, cu indicatorul afișând o lumină roșie intermitentă.

Certificări și autorizări

Regiune	Certificare
Europa	CPR 0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN/ FAA-420-RI-ROW
Germania	VdS G 215079 FAA-420-RI-DIN
Europa	CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

Note privind instalarea/configurarea

- Nu se pot conecta mai multe detectoare la un indicator la distanță. În orice caz, este posibilă controlarea mai multor detectoare de pe magistrala LSN prin intermediul configurării panoului cu Software-ul pentru programare la distanță (RPS).
- În perifericul LSN, suma lungimilor tuturor cablurilor dintre dispozitivele LSN și indicatorii la distanță, precum și dintre modulele de interfață LSN și dispozitivele convenționale, nu trebuie să depășească 500 m.
- Dacă utilizați cabluri neecranate, lungimea cablului dintre dispozitivul LSN (de ex. detector) și indicatorul la distanță este restricționată la maximum 3 m.
- În cazul unei conexiuni la detectoare LSN, operați în modul 1 sau 3.

- În cazul unei conexiuni la un detector non-LSN, în modul de operare 1, curentul trebuie să fie limitat extern la max. 30 mA.

Specificații tehnice

Tensiune de operare	
• Mod de operare 2	8,5 - 33 V CC
• Mod de operare 3	11 - 33 V CC
Consum curent pentru afișaj	
• Mod de operare 1	3 mA
• Mod de operare 2	11 - 14 mA
• Mod de operare 3	3 mA
Calibru admisibil pentru cablu	0,6 mm - 1,0 mm
Dimensiuni	85 x 85 x 35 mm
Greutate	65 g
Temperatură de funcționare	0 °C până la +65 °C
Umiditate relativă permisă	< 95% (fără condens)
Clasă de protecție cf. IEC 60529	IP 40

Informații pentru comandă

Indicator la distanță FAA-420-RI-DIN

Pentru aplicații în care detectorul automat nu este vizibil sau a fost montat în tavan fals/podea falsă. Această versiune respectă DIN 14623.

Număr de comandă **FAA-420-RI-DIN**

Reprezentate de:

© Bosch Security Systems 2016 | Sub rezerva modificărilor fără preaviz
15558077067 | ro, V3, 16. Feb 2016