



# FAA-500-R Sockel LSN mit Relais



FAA-500-R Sockel werden zur Montage der FAP-520 Melder für besondere Anwendungen, z. B. Steuerung einer Fluchttür nach DIBt, eingesetzt.

**Hinweis** FAA-500-R Sockel können nur in Verbindung mit der Modularen Brandmeldezentrale Serie 5000 verwendet werden.

## Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung
Europa	CE FAP-520 / FAA-500-R

## Technische Daten

Anschlüsse	Spannungsversorgung (0 V, +V) LSN (a-in/out, b-in, b-out) C-Punkt Abschirmung Relais (NO, NC, COM)
Stromaufnahme	0,2 mA
Relaiskontakt-Belastbarkeit	1 A, 30 V DC
Kabelquerschnitt	0,3 mm <sup>2</sup> – 3,3 mm <sup>2</sup>
Abmessungen	Ø 145,6 x 63,5 mm
Gehäusematerial	Polycarbonat

Gehäusefarbe	signalweiß, RAL 9003
Gewicht	210 g / 290 g (ohne/mit Verp.)

## Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
<b>FAA-500-R Sockel LSN mit Relais</b>		
nur in Verbindung mit der Modularen Brandmeldezentrale Serie 5000 einsetzbar		
<b>5775</b>	<b>2843</b>	<b>4.998.151.299</b>

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Werner-von-Siemens-Ring 10  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Ingersheimer Straße 16  
70499 Stuttgart  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon 0711 3653 1000  
Telefax 0711 811-5125 294  
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**