



Conventional Fire Panel

FPC-500-2 | FPC-500-4 | FPC-500-8



BOSCH

es Lista de compatibilidad

1 Lista de compatibilidad

Puede conectar los dispositivos que figuran a continuación a las centrales de incendios FPC-500-2, FPC-500-4 o FPC-500-8.

Los siguientes dispositivos se han probado y son compatibles. Bosch Sicherheitssysteme GmbH no garantiza la exactitud de esta lista. Para obtener información actualizada, póngase en contacto directamente con Bosch Sicherheitssysteme GmbH.

Notification appliances

CTN	Product ID	Max. number/notification appliance circuit	
FNM-320-SRD	F.01U.143.878	11	
FNM-320-FRD	F.01U.143.879	11	
FNM-320-SWH	F.01U.143.880	11	
FNM-320-FWH	F.01U.143.881	11	
MSS 300-SA	4.998.107.443	18	
FNS-320-SRD	F.01U.143.883	2	
FNS-320-SYE	F.01U.143.884	2	
FNS-320-SWH	F.01U.143.885	2	
FNS-320-SGR	F.01U.143.886	2	
FNM-320LED-SRD	F.01U.143.882	11	
SOL-LX-C-WF-W-S	F.01U.288.456	5	
SOL-LX-C-RF-W-S	F.01U.288.457		
SOL-LX-C-WF-W-D	F.01U.288.458		
SOL-LX-C-RF-W-D	F.01U.288.459		
SOL-LX-W-WF-W-S	F.01U.288.460		
SOL-LX-W-RF-W-S	F.01U.288.461		
SOL-LX-W-WF-W-D	F.01U.288.462		
SOL-LX-W-RF-W-D	F.01U.288.463		
SOL-LX-W-WF-R-S	F.01U.288.464		
SOL-LX-W-RF-R-S	F.01U.288.465		
SOL-LX-W-WF-R-D	F.01U.288.466		
SOL-LX-W-RF-R-D	F.01U.288.467		
ROLP-W-LX-W-WF	F.01U.288.468		2
ROLP-W-LX-W-RF	F.01U.288.469		
ROLP-R-LX-W-WF	F.01U.288.470		
ROLP-R-LX-W-RF	F.01U.288.471		

Detectores automáticos de incendios

CTN	ID del producto	Número máx./zona
FCP-O 500	F.01U.510.649	12
FCP-O 500-P	F.01U.510.654	
FCP-OC 500	F.01U.510.653	
FCP-OC 500 -P	F.01U.510.656	
FCP-OC 320	F.01U.026.292	Respete las normas específicas de cada país.
FCP-O 320	F.01U.026.293	
FCH-T320	F.01U.026.291	
FCH-T320-FSA	F.01U.026.294	
FCP-OT 320	F.01U.026.295	

Pulsadores de alarma

CTN	ID del producto
FMC-120-DKM Serie	F.01U.011.951 F.01U.011.952 F.01U.011.953 F.01U.011.954 F.01U.011.955
FMC-300-RW Serie	F.01U.012.724 F.01U.012.770 F.01U.012.771 F.01U.012.777 F.01U.012.778 F.01U.012.779

Detectores especiales

CTN	ID del producto	Número máx./zona
Fireray 50 RV	4.998.142.205	12
Fireray 100 RV	4.998.142.206	12
FIRERAY3000	F.01U.290.195	18
FIRERAY3000 + cabeza de detector adicional	F.01U.290.195	13
FIRERAY5000-EN	F.01U.290.197	11
FIRERAY5000-EN + cabeza de detector adicional	F.01U.290.197	11
FCS-LWM-1	F.01U.026.138	4
FCS-320-TM	F.01U.141.195	2
FCS-320-TM-R	F.01U.141.196	1

CTN	ID del producto	Número máx./zona
FCS-320-TP1	F.01U.141.197	Sólo con fuente de alimentación Aux.
FCS-320-TP2	F.01U.141.198	
FCA-320-RELAY	F.01U.141.200	
FCA-320-RESET	F.01U.141.199	


Módulos de Final de Línea

CTN	ID del producto
FLM-320-EOL2W	F.01U.083.619
FLM-320-EOL4W-S	F.01U.083.620

Fuente de alimentación auxiliar

CTN	ID del producto	Notas
FPP-5000	F.01U.511.307	Montada junto a la central.

Accesorios

CTN	ID del producto	Número máx./nota
FPC-500-KEY	F.01U.164.844	1 por central
FPC-500-OCEXT	F.01U.164.794	0 FPC-500-2 1 FPC-500-4 2 FPC-500-8
FPC-500-RLYEXT	F.01U.164.795	0 FPC-500-2 1 FPC-500-4 2 FPC-500-8
MPA	2.799.330.669	32
FAA-420-RI	F.01U.522.590	32
FCA-500-EU	F.01U.510.647	
FCA-500-E-EU	F.01U.510.648	
MS 400	4.998.021.535	
MSF 400	4.998.079.480	
MSD 320	4.998.113.037	
MSR 320	4.998.114.565	
MSS 300	4.998.025.371	

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2014