

FPP-3000 Napájecí zdroj



- ▶ Certifikace VdS
- ▶ Vyhovuje normě EN 54-4
- ▶ Napájecí zdroj 5,0 A
- ▶ 2 × akumulátor 40 Ah
- ▶ 7 samostatně jištěných pomocných výstupů

Externí napájení FPP-3000 splňuje požadavky normy:

- EN 54-4
- EN 12101-10

Osvědčení a schválení

Oblast	Splnění norem / známky kvality	
Německo	VdS	G 511007 FPP-3000
Evropa	CE	EU-DoC FPP-3000
	CPD	1438/CPD/0163 FPP-3000
Polsko	CNBOP	3647/2019 FPP-3000

Poznámky k instalaci a konfiguraci

Rozhraní RS232/RS485 by se nemělo používat.

Dodané součásti

Počet	Součást
1	Napájení*
1	Doplňkový balíček*

* FPP-3000 = Merawex ZSP135-DR-5A-3 / ZSP135-OUT6

MERAWEX Sp. z o. o.
Torunska 8
PL-44-122 GLIWICE

Technické specifikace

Elektrické

Vstupní napětí (VAC)	230 V AC (+10 % / -15 %)
Frekvence vstupního napětí (Hz)	50 Hz
Výstupní napětí (VDC)	1 pomocný výstup: 20,8–28,3 V DC a 6 pomocných výstupů: 20,5–28,3 V DC
Jmenovité napětí (VDC)	27.10 Vss.
Účinnost napájení (%)	81%
Výstupy napětí	1 pomocný výstup: 5,0 A a 6 pomocných výstupů: 0,5 A

Prostředí

Provozní teplota (°C)	-5 °C – 55 °C
Provozní relativní vlhkost, bez kondenzace (%)	20% – 95%
Stupeň ochrany (IEC 60529)	IP44

Mechanické hodnoty

Rozměry (V x Š x H) (mm)	356 mm x 455 mm x 186 mm
Hmotnost (kg)	11 kg

Typ montáže	Montáž na stěnu
Barevná	Krémově bílá (RAL 7035)

EN 54-4 doplňkové informace

I min	0 A
I max a	3.0 A
I max b	5.0 A
Jmenovité hodnoty pojistek (rychlé)	1 pomocný výstup: 10,0 A a 6 pomocných výstupů: 0,5 A
Kapacita baterie	40 Ah
Maximální odpor akumulátorů (prahová hodnota poruchy)	250 mΩ

Objednací informace**FPP-3000 Napájecí zdroj**

Externí napájení

Objednací číslo **FPP-3000** | **F.01U.398.453****zastoupená:**

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com