

INT-TXO Transmitter OMNEO

INTEGRUS



INT-TXO adalah elemen utama dalam sistem INTEGRUS yang memungkinkan INTEGRUS untuk berinteraksi dengan Sistem Konferensi DICENTIS. INT-TXO memodulasi sinyal menjadi gelombang pembawa dan memancarkan gelombang tersebut ke radiator di dalam ruangan.

Saat terhubung ke sistem DICENTIS, Transmitter OMNEO dikontrol sepenuhnya oleh DICENTIS dan tidak memerlukan konfigurasi khusus.

Fungsi

- Transmitter OMNEO dapat dihubungkan ke, dan dikontrol oleh, sistem DICENTIS. Dalam penyiapan ini, perangkat juga dapat diisi daya melalui kabel DICENTIS, termasuk fungsi RSTP
- INT-TXO dapat dialihkan ke mode slave untuk bertindak sebagai peniru INT-TXO lainnya. Dalam hal ini, sinyal diterima melalui input koaksial yang menyinkronkan perangkat dengan INT-TXO master. Mode slave diaktifkan melalui switch di bagian belakang perangkat

Kontrol dan indikator

- Status sistem dan radiator dapat dilihat di bagian depan perangkat
- Terdapat dua LED di dekat setiap konektor Ethernet

Interkoneksi

- Berbagai opsi daya yang tidak saling memengaruhi:
 - Adaptor dudukan DC
 - DICENTIS
 - PoE

- ▶ Terintegrasi sepenuhnya dengan Sistem Konferensi DICENTIS, tidak memerlukan konfigurasi
- ▶ Kualitas audio luar biasa
- ▶ 4 saluran bawaan
- ▶ Hingga 28 lisensi dapat ditambahkan ke INT-TXO sehingga totalnya menjadi 31 bahasa dan 1 floor
- ▶ Inframerah membuat peserta lebih bebas bergerak

- Satu konektor BNC untuk menerima sinyal HF dari pemancar lainnya. INT-TXO memiliki sakelar untuk mengatur pemancar tersebut dalam mode slave ke pemancar lain dengan audio yang sinkron
- Enam konektor BNC untuk output sinyal HF ke hingga 30 radiator
- Daya melalui kabel sistem DICENTIS
- Dua konektor DICENTIS yang kompatibel dengan konektor RJ45 untuk:
 - Loop-through dalam sistem DICENTIS, termasuk RSTP
 - Daya melalui PoE.

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	INT-TXO Transmitter OMNEO
1	Adaptor dudukan DC

Spesifikasi teknis

Listrik

Konsumsi daya (W)	10 W
Tegangan nominal (VDC)	48 VDC
PoE	PoE IEEE 802.3af Type 1, Class 3; PoE IEEE 802.3at Type 1, Class 3
Jenis baterai	Litium

Masa pakai baterai (umum)	7
---------------------------	---

Mekanis

Jenis pemasangan	Dipasang di rak; Permukaan meja
Dimensi (T x P x L) (mm)	44.45 mm x 442 mm x 390 mm
Dimensi (T x P x L) (inci)	1.75 in x 17.40 in x 15.35 in
Kode warna	RAL 9017 Hitam lalu lintas

Lingkungan

Suhu pengoperasian (°C)	5 °C – 45 °C
Suhu pengoperasian (°F)	41 °F – 113 °F
Suhu penyimpanan (°C)	5 °C – 45 °C
Suhu penyimpanan (°F)	41 °F – 113 °F
Suhu pengangkutan (C)	-30 °C – 70 °C
Suhu pengangkutan (F)	-22 °F – 158 °F
Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%)	5% – 95%

Informasi pemesanan

INT-TXO Transmitter OMNEO

Transmitter Integrus 4 saluran.

Nomor pemesanan **INT-TXO | F.01U.351.763**

Opsional Perangkat Lunak

INT-L1AL 1 Lisensi bahasa tambahan

Lisensi untuk menambahkan satu saluran bahasa ke INT-TXO.

Nomor pemesanan **INT-L1AL | F.01U.406.605**

Servis

EWE-INTTXO-IW Transmitter OMNEO garansi ekstra 12 bulan

Ekstensi garansi 12 bulan

Nomor pemesanan **EWE-INTTXO-IW | F.01U.406.935**

Diwakili oleh:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com