

INT-TXO Bộ Phát OMNEO INTEGRUS



INT-TXO là thành phần trung tâm trong hệ thống INTEGRUS, cho phép INTEGRUS tương tác với Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS. INT-TXO điều biến tín hiệu thành sóng mang và truyền sóng đó đến bộ bức xạ trong phòng.

Khi được kết nối với hệ thống DICENTIS, DICENTIS sẽ kiểm soát hoàn toàn Bộ Phát OMNEO và không cần lập cấu hình gì.

Chức năng

- Hệ thống DICENTIS có thể kết nối và điều khiển Bộ Phát OMNEO. Cài đặt này còn cho phép cấp nguồn cho thiết bị thông qua cáp DICENTIS, bao gồm cả chức năng RSTP
- Có thể chuyển INT-TXO sang chế độ phụ để biến thiết bị này thành bộ lập cho một INT-TXO khác. Trường hợp này sẽ nhận tín hiệu qua ngõ vào đồng trục và đồng bộ hóa với INT-TXO chính. Sử dụng công tắc ở mặt sau của thiết bị để kích hoạt chế độ phụ

Điều khiển và đèn báo

- Trạng thái hệ thống và bộ bức xạ hiển thị ở mặt trước của thiết bị
- Hai đèn LED được đặt gần mỗi đầu nối Ethernet

Nối liên thông

- Các lựa chọn nguồn điện khác nhau không ảnh hưởng lẫn nhau:
 - Bộ chuyển đổi điện lưới DC
 - DICENTIS
 - PoE

- ▶ Tích hợp hoàn toàn với Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS, không cần lập cấu hình
- ▶ Chất lượng âm thanh tuyệt vời
- ▶ 4 kênh, theo cấu hình nạp sẵn
- ▶ Có thể thêm tối đa 28 giấy phép vào INT-TXO, cho tổng cộng 31 ngôn ngữ và 1 ngôn ngữ gốc
- ▶ Người tham gia có thể di chuyển mọi nơi, nhờ có tính năng hồng ngoại

- Một đầu nối BNC để tiếp nhận tín hiệu HF từ một bộ phát khác. INT-TXO bao gồm một công tắc để đặt bộ phát làm thiết bị phụ cho một bộ phát khác, có âm thanh được đồng bộ hóa
- Sáu đầu nối BNC dành cho đầu ra tín hiệu HF đến tối đa 30 bộ bức xạ
- Cấp nguồn qua cáp hệ thống DICENTIS
- Hai đầu nối DICENTIS tương thích với đầu nối RJ45 để:
 - Mắc nối tiếp trong hệ thống DICENTIS, bao gồm RSTP
 - Cấp nguồn thông qua PoE.

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Bộ Phát INT-TXO OMNEO
1	Bộ chuyển đổi điện lưới DC

Thông số kỹ thuật

Điện

Công suất tiêu thụ (W)	10 W
Điện áp danh định (VDC)	48 VDC
PoE	PoE IEEE 802.3af Type 1, Class 3; PoE IEEE 802.3at Type 1, Class 3
Kiểu pin	Lithium

Thời lượng pin (chuẩn)	7
------------------------	---

Cơ

Kiểu lắp	Lắp tủ mạng; Lắp trên bàn
Kích thước (C x D x R) (mm)	44.45 mm x 442 mm x 390 mm
Kích thước (C x D x R) (in)	1.75 in x 17.40 in x 15.35 in
Mã màu	RAL 9017 đen giao thông

Đặc tính môi trường

Nhiệt độ vận hành (°C)	5 °C – 45 °C
Nhiệt độ vận hành (°F)	41 °F – 113 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	5 °C – 45 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	41 °F – 113 °F
Nhiệt độ vận chuyển (°C)	-30 °C – 70 °C
Nhiệt độ vận chuyển (°F)	-22 °F – 158 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	5% – 95%

Thông tin đặt hàng

INT-TXO Bộ Phát OMNEO

Bộ phát Integrus 4 kênh.

Mã đơn hàng **INT-TXO | F.01U.351.763**

Tùy chọn phần mềm

INT-L1AL 1 giấy phép ngôn ngữ bổ sung

Giấy phép để thêm một kênh ngôn ngữ vào INT-TXO.

Mã đơn hàng **INT-L1AL | F.01U.406.605**

Dịch vụ

Bảo hành mở rộng 12 tháng EWE-INTTXO-IW Bộ Phát OMNEO

Gia hạn bảo hành 12 tháng

Mã đơn hàng **EWE-INTTXO-IW | F.01U.406.935**

Bên đại diện:

Asia-Pacific:
 Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
 Security Systems
 11 Bishan Street 21
 Singapore 573943
 Phone: +65 6571 2808
 Fax: +65 6571 2699
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com