

INT-TXO 發射器 OMNEO

INTEGRUS



INT-TXO是 INTEGRUS 系統中的核心元素允許 INTEGRUS 與 DICENTIS 會議系統互動。INT-TXO 會將訊號調制為載波並將其傳輸到房間中的發射器。當連線到 DICENTIS 系統時，發射器 OMNEO 會完全由 DICENTIS 控制，無需任何配置。

功能

- 發射器 OMNEO 可以連線到 DICENTIS 系統並由其控制。在此設置中還可透過 DICENTIS 電纜供電，包括 RSTP 功能
- INT-TXO 可切換到從屬模式，作為另一個 INT-TXO 的中繼器。在此情況下，訊號會透過同軸輸入接收並與主 INT-TXO 同步。透過裝置背面的開關啟用從屬模式

控制項和指示燈

- 裝置正面可見系統和散熱器狀態
- 兩個 LED 位於每個乙太網路接口附近

互連

- 互不影響的不同電源選項：
 - 直流電壁掛式變壓器
 - DICENTIS
 - PoE
- 一個 BNC 接頭，用來從另一個發射器接受高頻訊號。INT-TXO 隨附開關，可用來將發射器設置為另一個具有同步音頻的發射器從屬裝置
- 六個 BNC 接頭，用來將高頻訊號輸出到多達 30 個散熱器
- 透過 DICENTIS 系統電纜供電
- 兩個與 RJ45 連接器相容的 DICENTIS 接口用於：
 - 在 DICENTIS 系統中迴圈，包括 RSTP
 - 透過 PoE 供電。

- ▶ 與 DICENTIS 會議系統完全整合，無需配置
- ▶ 絕佳的音訊品質
- ▶ 開箱即用的 4 個頻道
- ▶ INT-TXO 最多可新增 28 個授權，共 31 種語言和 1 個主講頻道
- ▶ 紅外線允許與會者自由移動

內附零件

數量	部件
1	INT-TXO 發射器 OMNEO
1	直流電壁掛式變壓器

技術規格

電氣

功率消耗 (W)	10 W
額定電壓 (VDC)	48 VDC
PoE 輸入	PoE IEEE 802.3af Type 1, Class 3; PoE IEEE 802.3at Type 1, Class 3
電池類型	鋰
電池壽命 (一般)	7

機械

安裝類型	機架安裝; 桌上型
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	44.45 mm x 442 mm x 390 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	1.75 in x 17.40 in x 15.35 in
色彩代碼	RAL 9017 交通黑

環境

操作溫度 (°C)	5 °C – 45 °C
操作溫度 (°F)	41 °F – 113 °F
儲存溫度 (°C)	5 °C – 45 °C
儲存溫度 (°F)	41 °F – 113 °F
運輸溫度 (°C)	-30 °C – 70 °C
運輸溫度 (°F)	-22 °F – 158 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% – 95%

訂購資訊

INT-TXO 發射器 OMNEO

Integrus 4 頻道發射器。

訂單號碼 **INT-TXO | F.01U.351.763**

軟體選項

INT-L1AL 1 額外語言授權

向 INT-TXO 新增一種語言頻道授權。

訂單號碼 **INT-L1AL | F.01U.406.605**

服務

EWE-INTTXO-IW 12 個月保固期外部發射器 OMNEO

12 個月保固延長

訂單號碼 **EWE-INTTXO-IW | F.01U.406.935**

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491
電話: 886-2-77342600
傳真: 886-2-25155399
服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com