

# LBB4560/00 Кейс для подзарядки 56xLBB4540

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Вмещают до 56 карманных приемников
- ▶ Универсальная вилка питания позволяет использовать систему во всем мире
- ▶ Быстрая перезарядка в течение 1 часа 45 минут

Зарядные устройства используются для зарядки и хранения карманных приемников INT-RXxx.

## Функции

### Элементы управления и индикаторы

- Выключатель питания
- Индикация состояния зарядки в карманном приемнике

### Подключение

- Сетевой вход с возможностью проходного подключения; пальчиковый и гнездовой евроразъем
- 56 зарядных контактов Совместимость с карманными приемниками INT-RXxx

## Сертификации и согласования

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	DECL EC LBB4560_00

## Комплектация

Количество	Компонент
1	Корпус зарядного устройства LBB 4560/00
1	Сетевой кабель

## Технические характеристики

### Электрические характеристики

Напряжение питания сети	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	300 Вт (зарядка 56 приемников)
Энергопотребление (режим ожидания)	17 Вт (без приемников зарядном устройстве)

### Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г)	230 x 690 x 530 мм
Вес без приемников	15,5 кг

Вес, вкл. 56 приемников	22,3 кг
Цвет	Темно-серый

### Информация для заказа

#### **LBB4560/00 Кейс для подзарядки 56xLBB4540**

Зарядное устройство Integrus для карманных приемников для портативного использования.  
Номер заказа **LBB4560/00**

### Сервисы

**EWE-INTCHAR-IW Продл.гарант.12 мес., INTEGRUS зар. кейс**

Расширение гарантии 12 мес.

Номер заказа **EWE-INTCHAR-IW**

#### Представительство:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com