

LX Konvansiyonel Flaşörler



LX Flaşörler optik alarm sinyal cihazlarıdır.

İşlevler

Cihaz, EN54-23 tarafından belirlenen gerekli aydınlatmayı sağlama amaçlı benzersiz bir mercek tasarımına sahiptir. Yanıp sönme hızı ve düşük kapsama alanı hacmi DIP anahtarıyla ayarlanabilir. Tavan cihazı ışığı silindirik, duvar cihazı ise kübik bir şekilde dağıtır.

Cihaz çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Almanya	VdS	G214067 Solista LX wall
	VdS	G214069 Solista LX ceiling
Avrupa	CPD	0333-CPD-075443 LX_Beacon_Ceiling_EN
	CPD	0333-CPD-075441 LX_Beacon_Wall_EN
Polonya	CNBOP	2236/2014 Solista

Kurulum/yapılandırma notları

- Şunlara bağlanabilir:
 - NZM 0002 A veya FLM-420-NAC bulunan LSN FACP'ler
 - FPC-500 Konvansiyonel Yangın Paneli
- Cihaz, duvar uygulaması veya tavan uygulaması versiyonuyla kullanılabilir.

VdS

- ▶ EN54-23 ile uyumludur
- ▶ En fazla 7,5 m kapsama alanı
- ▶ Değişken yanıp sönme hızı
- ▶ Düşük akım tüketimi
- ▶ LED teknolojisi

- Cihaz iç ve dış mekan kullanımı için uygundur. (Dış mekan kullanımı yalnızca kablo bağlantı elemanlarıyla mümkündür. Bunlar ürünle birlikte verilmez.)
- Cihazın kapsama alanı ortamın ışık seviyesine bağlıdır. Ayrıca cihazın maksimum montaj yüksekliğini de dikkate almayı unutmayın.
- Güvenilir döngü planlaması için Bosch Safety Systems Designer'ı kullanın.

- Akım tüketiminin farklılık gösterdiğini unutmayın:

	Çalışma Gerilimi	Yüksek güç 1 Hz	Yüksek güç 0,5 Hz	Düşük güç 1 Hz	Düşük güç 0,5 Hz
Kapsama alanı		7,5 m (135 m ³)		2,5 m (15 m ³) / 3 m (21 m ³)	
Beyaz yanıp sönen	24 V DC	25 mA	16 mA	16 mA	10 mA
Kırmızı yanıp sönen	24 V DC	25 mA	16 mA	16 mA	10 mA

Teknik özellikler

Mekanik

Muhafaza ve taban rengi	RAL 3031 benzeri kırmızı RAL 9003 benzeri beyaz
Ağırlık	100 g

Elektriksel

Çalışma gerilimi	9 - 60 V DC
Akım tüketimi	10 - 25 mA, yanıp sönme hızı ayarına ve kapsama alanı ayarına bağlı
İzleme	Ters kutuplar

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP33C siva üstü taban / IP65 siva altı taban *
İzin verilen çalışma sıcaklığı	-25°C ila +70°C
İzin verilen bağıl nem	EN54-23 (%93 ±%3) ile uyumludur

*Üretici tarafından sağlanan özelliklerdir, üçüncü taraflarca doğrulanmamıştır

Tavan

Boyutlar (Çap x Y)	93 mm x 37 mm / 93 mm x 65 mm
Maksimum montaj yüksekliği (x)	3 m
Kapsama alanı (y)	7,5 m (3 m ile değişebilir)
Kapsama alanı hacmi	132 m ³ (21 m ³)
Kapsama alanı hacmi kodu (C-x-y)	C-3-7.5
Yanıp sönme hızı	1 Hz (0,5 Hz ile değişebilir)
Yanıp sönme rengi	Beyaz veya kırmızı

Duvar

Boyutlar (Çap x Y)	93 mm x 38 mm / 93 mm x 66 mm
Maksimum montaj yüksekliği (x)	2,4 m
Kapsama alanı (y)	7,5 m (2,5 m ile değişebilir)
Kapsama alanı hacmi	135 m ³ (15 m ³)
Kapsama alanı hacmi kodu (W-x-y)	W-2.4-7.5
Yanıp sönme hızı	1 Hz (0,5 Hz ile değişebilir)
Yanıp sönme rengi	Beyaz veya kırmızı

Kırmızı renkte yanıp sönme ışık yoğunluğu, tavan:

	SOL-LX-C-RF-W-D Kırmızı yanıp sönme tav. flaş., siva altı
Luminous intensity (cd)	8 cd

	SOL-LX-C-RF-W-S Kırmızı yanıp sönme tav. flaş., siva üstü
Luminous intensity (cd)	8 cd

Kırmızı renkte yanıp sönme ışık yoğunluğu, duvar:

	SOL-LX-W-RF-W-S Kırmızı yanıp sönme duv. flaş., siva üstü, bey.
Luminous intensity (cd)	23 cd

	SOL-LX-W-RF-W-D Kırmızı yanıp sönme duv. flaş., siva altı, bey.
Luminous intensity (cd)	23 cd

	SOL-LX-W-RF-R-S Kırmızı yanıp sönme duv. flaş., siva üstü, kır.
Luminous intensity (cd)	23 cd

	SOL-LX-W-RF-R-D Kırmızı yanıp sönme duv. flaş., siva altı, kır.
Luminous intensity (cd)	23 cd

Beyaz renkte yanıp sönme ışık yoğunluğu, tavan:

	SOL-LX-C-WF-W-S Beyaz yanıp sönme tav. flaş., siva üstü
Luminous intensity (cd)	14 cd

	SOL-LX-C-WF-W-D Beyaz yanıp sönme tav. flaş., siva altı
Luminous intensity (cd)	14 cd

Beyaz renkte yanıp sönmeye ışık yoğunluğu, duvar:

	SOL-LX-W-WF-W-S Bey. ya. sö. duv. flaş., siva üstü, bey.
Luminous intensity (cd)	42 cd
	SOL-LX-W-WF-W-D Bey. ya. sö. duv. flaş., siva altı, bey.
Luminous intensity (cd)	42 cd
	SOL-LX-W-WF-R-S Bey. ya. sö. duv. flaş., siva üstü, kır.
Luminous intensity (cd)	42 cd
	SOL-LX-W-WF-R-D Bey. ya. sö. duv. flaş., siva altı, kır.
Luminous intensity (cd)	42 cd

Sipariş bilgileri

SOL-LX-C-WF-W-S Beyaz yanıp sönen tav. flaş., siva üstü

yerel görsel alarm uyarısı için

Sipariş numarası **SOL-LX-C-WF-W-S | F.01U.288.456**

SOL-LX-C-RF-W-S Kır. yanıp sönen tav. flaş., siva üstü

yerel görsel alarm uyarısı için

Sipariş numarası **SOL-LX-C-RF-W-S | F.01U.288.457**

SOL-LX-C-WF-W-D Beyaz yanıp sönen tav. flaş., siva altı

yerel görsel alarm uyarısı için

Sipariş numarası **SOL-LX-C-WF-W-D | F.01U.288.458**

SOL-LX-C-RF-W-D Kır. yanıp sönen tav. flaş., siva altı

yerel görsel alarm uyarısı için

Sipariş numarası **SOL-LX-C-RF-W-D | F.01U.288.459**

SOL-LX-W-WF-W-S Bey. ya. sö. duv. flaş., siva üstü, bey.

yerel görsel alarm uyarısı için

Sipariş numarası **SOL-LX-W-WF-W-S | F.01U.288.460**

SOL-LX-W-RF-W-S Kır. ya. sö. duv. flaş., siva üstü, bey.

yerel görsel alarm uyarısı için

Sipariş numarası **SOL-LX-W-RF-W-S | F.01U.288.461**

SOL-LX-W-WF-W-D Bey. ya. sö. duv. flaş., siva altı, bey.

yerel görsel alarm uyarısı için

Sipariş numarası **SOL-LX-W-WF-W-D | F.01U.288.462**

SOL-LX-W-RF-W-D Kır. ya. sö. duv. flaş., siva altı, bey.

yerel görsel alarm uyarısı için

Sipariş numarası **SOL-LX-W-RF-W-D | F.01U.288.463**

SOL-LX-W-WF-R-S Bey. ya. sö. duv. flaş., siva üstü, kır.

yerel görsel alarm uyarısı için

Sipariş numarası **SOL-LX-W-WF-R-S | F.01U.288.464**

SOL-LX-W-RF-R-S Kır. ya. sö. duv. flaş., siva üstü, kır.

yerel görsel alarm uyarısı için

Sipariş numarası **SOL-LX-W-RF-R-S | F.01U.288.465**

SOL-LX-W-WF-R-D Bey. ya. sö. duv. flaş., siva altı, kır.

yerel görsel alarm uyarısı için

Sipariş numarası **SOL-LX-W-WF-R-D | F.01U.288.466**

SOL-LX-W-RF-R-D Kır. ya. sö. duv. flaş., siva altı, kır.

yerel görsel alarm uyarısı için

Sipariş numarası **SOL-LX-W-RF-R-D | F.01U.288.467**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com