

# MW1-HMC - Micro serre-tête

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Option pour les transmetteurs de ceinture MW1-LTX-Fx
- ▶ Confortable et léger
- ▶ Mini-microphone à condensateur à diagramme polaire omnidirectionnel
- ▶ Pas d'effet de proximité

Ce micro serre-tête peut se raccorder à l'émetteur de ceinture MW1-LTX-Fx.

Aussi solide que légère, la sangle de cou le maintient bien en place tout en assurant un port confortable. L'anneau antigoutte intégré protège la capsule micro de l'humidité (transpiration) et prolonge sa durée de vie.

Une housse de rangement et deux protections contre le vent sont fournies en accessoires.

## Fonctions de base

### Fonctionnement

Grâce à son diagramme polaire omnidirectionnel, ce microphone peut être porté près de la bouche sans gêner l'orateur.

### Connexions

- Mini XLR (QG mini)

## Composants inclus

Quantité	Composants
1	MW1-HMC - Micro serre-tête
1	Housse de rangement
2	Protections contre le vent

## Spécifications techniques

### Caractéristiques électriques

Alimentation	Obtenu du transmetteur de ceinture MW1-LTX-Fx
Transducteur	Condensateur
Diagramme polaire	Omnidirectionnel
Plage de fréquences	60 à 15 000 Hz
Sensibilité	10 mV/Pa
NPA maxi pour un taux de distorsion de 1 %	130 dB (NPA)
Impédance	2 200 ohms ± 30 %

### Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l)	160 x 140 mm
Couleur	Anthracite et blanc
Poids	32 g
Longueur du câble	1,45 m

### Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	-25 °C à +55 °C
Température de stockage	-40 °C à +70 °C
Humidité relative	< 95 %

### Informations de commande

#### MW1-HMC - Micro serre-tête

Micro serre-tête avec mini-microphone à condensateur à diagramme polaire omnidirectionnel, pour utilisation avec émetteur de ceinture sans fil MW1-LTX-Fx.

Numéro de commande **MW1-HMC**

#### Accessoires

#### MW1-LTX-F1 - Transmetteur de ceinture sans fil UHF

Plage de fréquences de 790 à 814 MHz

Numéro de commande **MW1-LTX-F1**

#### MW1-LTX-F2 - Transmetteur de ceinture sans fil UHF

Plage de fréquences de 852 à 876 MHz

Numéro de commande **MW1-LTX-F2**

#### Représenté par :

**France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us