

MW1-HMC Hoofdmicrofoon

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Optioneel gebruik met broekriemzenders MW1-LTX-Fx
- ▶ Comfortabele, lichtgewicht microfoon
- ▶ Kleine condensatormicrofoon met omni-directioneel ontvangstpatroon
- ▶ Geen proximity-effect

Deze hoofdmicrofoon kan optioneel worden gebruikt en aangesloten op de broekriemzender MW1-LTX-Fx. De lichtgewicht maar stevige nekstrip is comfortabel en zorgt ervoor dat de microfoon goed blijft zitten. De geïntegreerde afdichting beschermt de microfooncapsule tegen vocht (transpiratievocht), waardoor een langere levensduur wordt gewaarborgd. Een opbergtas en twee windschermen worden als standaardaccessoires meegeleverd.

Basisfuncties

Bediening

Dankzij het omni-directionele ontvangstpatroon kan deze microfoon onopvallend worden gebruikt, naast de mond van de spreker.

Aansluitingen

- Mini-XLR (tiny QG)

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Componenten
1	MW1-HMC Hoofdmicrofoon
1	Opbergtas
2	Windschermen

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Voeding	van broekriemzender MW1-LTX-Fx
Omvormer	Condenser
Polair diagram	Omni-directioneel
Frequentiebereik	60 to 15000 Hz
Gevoeligheid	10 mV/Pa
Max. SPL voor 1% THD	130 dB (SPL)
Impedantie	2200 ohm ± 30%

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B)	160 x 140 mm
Kleur	Antraciet met wit
Gewicht	33 g
Kabellengte	1,45 m

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +55 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot +70 °C
Relatieve vochtigheidsgraad	< 95%

Bestelinformatie

MW1-HMC Hoofdmicrofoon

Hoofdmicrofoon met kleine condensatormicrofoon en richtingsgevoelig ontvangstpatroon, voor gebruik met de broekriemzender MW1-LTX-Fx.

Opdrachtnummer **MW1-HMC**

Hardware-accessoires

MW1-LTX-F1 UHF Draadloze Broekriemzender

frequentiebereik 790 tot 814 MHz

Opdrachtnummer **MW1-LTX-F1**

MW1-LTX-F2 Draadloze UHF-broekriemzender

frequentiebereik 852 tot 876 MHz

Opdrachtnummer **MW1-LTX-F2**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be