

# ND 100 GLT Überfalltaster

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ Überfalltaster in Gleichstromlinientechnik
- ▶ Zur Anschaltung an eine Einbruchmeldezentrale
- ▶ Sabotagekontakt
- ▶ Kabelmontage auf- oder unter Putz möglich
- ▶ Kappe mit Deckel als Auslöseschutz (optional)

Der Überfalltaster ist für die unauffällige manuelle Alarmauslösung an überfallgefährdeten Arbeitsplätzen wie z. B. in Banken, Juweliergeschäften, Gewerbebetrieben oder Privathäusern vorgesehen.

## Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung	
Deutschland	VdS	G 195065, C ND 100 GLT G 195065
Europa	CE	ND100GLT
	EN5013 1	TAP-66/2015 [ND100 GLT]

## Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Überfalltaster
1	Klebe-Plombe
1	Montagehinweis

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Minimale Betriebsspannung in VDC	12
Maximale Betriebsspannung in VDC	30
Maximale Stromaufnahme in mA	0.5

### Mechanische Daten

Abmessungen in cm (Ø x T)	8,1 x 3,1
Gewicht in g	70
Gehäusematerial	ABS
Farbe (Gehäuse)	RAL 9002
Farbe (Abdeckung)	Grau

### Umweltbedingungen

Minimale Betriebstemperatur in °C	0
Maximale Betriebstemperatur in °C	50

Maximale relative Luftfeuchtigkeit in %	95
Umweltklasse	II
Schutzklasse	IP40

### Bestellinformationen

#### ND 100 GLT Überfalltaster

GLT Überfalltaster für die unauffällige manuelle Alarmauslösung

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
<b>ISC-PB1-100   4.998.117.557</b>	<b>4415</b>	<b>1123</b>

#### Zubehör/Erweiterungen

##### Kappe mit Deckel

zum zusätzlichen Auslöseschutz um eine Fehlalarmierung zu vermeiden

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
<b>3902115343   3.902.115.343</b>	<b>4415</b>	<b>1124</b>

#### Represented by:

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
 emea.securitysystems@bosch.com  
 emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.boschsecurity.com