



ND 100 GLT Botão de pânico



O botão de pânico ND 100 GLT é utilizado para accionar manualmente alarmes, de uma forma discreta, em locais de trabalho que sejam potenciais alvos de assaltos, como p. ex. bancos, joalharias, lojas, casas privadas, etc.

Certificados e Aprovações

Região	Certificação	
Alemanha	VdS	G 195065, C ND 100 GLT
Europa	CE	ND 100 GLT

Peças incluídas

Tipo	Qtd.	Componente
ND 100 GLT	1	Botão de pânico incl. fita adesiva

- ▶ Botão de pânico com tecnologia para circuitos de convencionais (GLT)
- ▶ Para ligar a uma central de alarme
- ▶ Contacto contra sabotagem (tamper)
- ▶ O cabo pode ser instalado à face ou embutido
- ▶ Capa com cobertura para proteger contra disparo (opcional)

Especificações Técnicas

Contacto de alarme (contacto reversível)	30 V _~ /300 mA
Interruptor contra sabotagem (tamper) (contacto reversível)	30 V _~ /300 mA
Temperatura ambiente	0 °C a 50 °C
Ambientes climáticos	DIN 40 040 R14
Classe de protecção	IP 40
Classe ambiental	2
Caixa	
• Material da caixa	ABS
• Cor da caixa	RAL 9002
• Cor da tampa	Cinzento
Peso	Aprox. 0,07 kg
Dimensões (D x A)	81 x 31 mm

Como encomendar

ND 100 GLT Botão de pânico **ISC-PB1-100**
Para accionar manualmente alarmes, de forma discreta, em locais de trabalho que sejam potenciais alvos de assaltos

Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, São Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by