

PLM-WCP 斑丽矩阵墙装控制面板

cn.boschsecurity.com



- ▶ 电容式触摸
- ▶ 音源选择
- ▶ 音量控制
- ▶ PLM-8M8 供电
- ▶ 通过环路连接多个墙装控制面板或呼叫站

PLM-WCP 斑丽矩阵墙装控制面板是 PLM-8M8 斑丽矩阵 8 通道 DSP 矩阵混合器的附件。与任何优良附件一样，它采用互补的美学设计，不仅有精美的外观和圆滑的设计，还是实用的产品。
安装很容易；PLM-8M8 通过标准 CAT 5 电缆供电，装置通过 RS485 进行通信，这就意味着可以菊花链方式将多个 PLM-WCP 与 PLM-8CS 8 区域呼叫站连接在一起，从而减少了电缆铺设路径和安装时间。

基本功能

控制器和指示灯

装置上的控件均为电容式触摸控件，LED 指示灯显示白色，为装置带来简洁的外观和感觉。

通过选择按钮在 4 种可能的选择中切换。有 2 种配置，安装期间可以设置装置背面的 DIP 开关使得对应区域播放：A) 4 路话筒/线路输入，以便每路都能在区域中单独混合；或者 B) 可打开和关闭的 3 个单独音乐源。

标签

在装置上贴标签很容易。只需使用 PC GUI 软件即可打印标签。标签还包括黑色背景上的白色文字，以保持装置的美观。

证书与认可

安全	符合 EN 60065 标准
EMC 辐射	符合 EN 55103-1 标准
EMC 抗扰	符合 EN 55103-2 标准
地区	认证
欧洲	CE

安装/配置

环路。
可以串联（菊花链）方式连接 PLM-WCP 和 PLM-8CS 8 区域呼叫站，减少了安装时所需的电缆铺设路径数量。
PLM-8M8 8 通道 DSP 矩阵混合器通过同一根 CAT 5 电缆为这些装置供电。

安装支架

该装置专为表面安装而设计，随附用于墙壁固定的支架，将装置卡在支架中。装置上有 3 个电缆入口选项，尽可能使安装简单。

附件

数量	组件
1	PLM-WCP 墙装控制面板
1	安装支架
1	安全文件

技术规格

电气

电源设备 (由 PLM-8M8 提供)	
电压范围	30 - 50 VDC
功耗	0.5 W
连接器	2x
RS485 环路	RJ45

机械

基座尺寸 (高 x 宽 x 深)	130 x 100 x 30 毫米 5.1 x 3.9 x 1.2 英寸
安装	表面安装支架
颜色	经典黑色 (RAL 9017) 银白色 (RAL 9006)
重量	约 0.13 千克 约 0.29 磅

环保

工作温度	-10°C 至 +45°C
存储温度	-40°C 至 +70°C
相对湿度	<95%

订购信息

PLM-WCP 斑丽矩阵墙装控制面板
墙装控制面板, 8 区。
订购号 **PLM-WCP**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn