

# PRA-LIA Adaptateur isolateur de ligne USB RS485

## PRAESENSA



Le PRA-LIA est un adaptateur USB RS485 nécessaire lorsque le logiciel SNIFFER est utilisé en combinaison avec la partie (isolateur de ligne) du système PRA-LID du système isolateur de ligne de haut-parleur.

### Système isolateur de ligne de haut-parleur

Le système isolateur de ligne de haut-parleurs est une solution économique pour éviter la perte de la fonction audio sur les systèmes de sonorisation et d'évacuation en raison de défaillances au niveau de la ligne de haut-parleur.

Il élimine en grande partie la nécessité d'un câblage coûteux de type E30, grâce à la méthode du « câblage en boucle ». Le système est conforme EN 54-16 et il est parfaitement adapté à une utilisation dans les locaux commerciaux, tels que les bureaux et les hôtels.

### Certifications et homologations

Zones de réglementation	
Sécurité	EN 62368-1 EN 62479
Immunité	EN 50130-4 EN 55035
Émissions	EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 55032

- ▶ Adaptateur pour le logiciel SNIFFER
- ▶ Câble USB compris

### Zones de réglementation

Conditions ambiantes	EN IEC 63000
----------------------	--------------

### Déclarations de conformité

Europe	CE
--------	----

### Zone Conformité aux réglementations/labels de qualité

Europe	CE	PRA-LIA_DoC
--------	----	-------------

### Composants

Quantité	Composant
1	Adaptateur USB RS485
1	Câble USB

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques électriques

Compatibilité SE	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10
Configuration matérielle requise	Port USB 2.0
Voyants	Voyant d'alimentation, Voyant de données

#### Caractéristiques mécaniques

Caisson	ABS
---------	-----

Dimensions (H x l x P)	80 x 40 x 20 mm
Connecteur RS 485	Bornier à vis enfichable à 4 voies 5,08 mm
Distance maximale RS 485	1 200 m (en fonction du câble)
Connecteur USB	USB-B (liaison PC, alimentation)
Longueur du câble USB	1,5 m
Poids (câble USB inclus)	140 g

### Informations de commande

#### **PRA-LIA Adaptateur isolateur de ligne USB RS485**

Adaptateur USB RS-485 nécessaire lors de l'utilisation du logiciel SNIFFER.

Numéro de commande **PRA-LIA | F.01U.393.729**

#### Représenté par :

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com