

PRA-LSCRF 라이선스 콜 녹음 및 전달 PRAESENSA



- ▶ 다른 방송이 진행 중인 구역에서의 차후 자동 재생을 위해 방송을 녹음할 수 있는 라이선스
- ▶ 지연 방송 방식의 방송 녹음을 통해 음향 피드백을 억제하는 타임 시프트
- ▶ 최대 8개 방송 동시 녹음 및 전달
- ▶ 최대 30분의 방송 저장

시스템 컨트롤러당 하나의 PRA-LSCRF 소프트웨어 라이선스를 설치하여 PRAESENSA 시스템 내 방송의 스택킹 및 시간 이동이 가능합니다.

방송 스택킹은 시간 이동 방송, 스택 방송 및 시간 이동 스택 방송 내에서 실시간 음성을 녹음합니다. 그런 다음 이렇게 녹음된 실시간 음성을 재생할 수 있습니다. 방송은 메시지 녹음이 진행되는 동안에도 재생을 시작할 수 있습니다. 최대 30분의 실시간 음성을 저장할 수 있습니다. 시간 이동 방송은 콜 스테이션과 라우드스피커가 동일한 구역에 있을 때 오디오 피드백이 발생하는 것을 방지합니다. 시간 이동을 통해 안내 방송이 잘못 나가거나 잘못 전달되는 것도 방지할 수 있습니다. 안내 방송이 나온 후 방송이 재생되기 전 2초 동안 사용자가 방송 송출을 취소할 수 있는 시간이 있습니다. 콜 스테이션의 확장 키를 구성하여 마지막으로 시작된 송출을 취소(마지막 항목 취소)하거나, 시간 이동 방송, 스택 방송 및 시간 이동 스택 방송의 모든 송출 재생을 취소(모두 취소)할 수 있습니다.

기능

- 시간 이동 방송, 스택 방송 및 시간 이동 스택 방송의 실시간 음성을 녹음할 수 있습니다.
- 모든 구역에 방송을 전달할 수 있을 때까지 기다리거나, 각 구역이 사용 가능한 상태가 되는 즉시 방송을 재생할 수 있습니다.
- 최대 30분의 실시간 음성을 녹음할 수 있습니다.
- 시간 이동 방송 시 오디오 피드백이 발생하는 상황을 방지할 수 있습니다.
- 방송을 중지한 후 2초 내에 송출을 취소하여 시간 이동 방송 또는 시간 이동 스택 방송이 잘못 나가거나 잘못 전달되는 것을 재생 전에 막을 수 있습니다.
- 송출 중에 방송을 취소할 수 있습니다.

설계자 및 엔지니어 사양

라이선스를 통해 시스템 컨트롤러를 사용한 방송 녹음 및 전달이 가능합니다. 방송은 최대 30분까지 녹음할 수 있으며, 각 방송의 최대 시간은 1200초입니다. 라이선스는 컨트롤러당 1개씩 설치할 수 있으며, 리던던시를 위해 대기 컨트롤러당 라이선스를 1개씩 설치할 수 있습니다. 원하는 구역에서 이미 방송이 진행 중이거나 우선 순위가 더 높은 다른 방송으로 인해 방송이 중단되는 경우 해당 방송은 나중에 녹음되고 재생됩니다. 모든 구역에 대해 방송을 동시에 재생하거나, 해당 구역이 다시 사용 가능해지면 각 구역에 대해 개별적으로 방송을 재생하도록 구성할 수 있습니다.

시간 이동 옵션으로 오디오 피드백이 발생하는 상황을 방지할 수 있습니다. 시간 이동을 사용하면 송출을 취소하여 안내 방송이 잘못 나가거나 잘못 전달되는 것을 재생 전에 막을 수 있습니다. 2초 내에 스택 시간 이동 방송을 취소하여 송출을 막을 수 있습니다. 송출 중에도 방송을 취소할 수 있습니다. 콜 스테이션의 확장 키를 구성하여 마지막으로 시작된 송출을 취소(마지막 항목 취소)하거나, 시간 이동 방송, 스택 방송 및 시간 이동 스택 방송의 모든 송출 재생을 취소(모두 취소)할 수 있습니다.

라이선스 방송 녹음 및 전달은 Bosch PRAESENSA 시스템 컨트롤러, PRA-SCL 또는 PRA-SCS와 함께 사용할 수 있습니다. 방송 녹음 및 전달에 대한 라이선스는 Bosch PRA-LSCRF입니다.

포함된 부품

수량	구성요소
1	라이선스 활성화 정보가 포함된 이메일

기술 사양

지원 장치	PRA-SCL / PRA-SCS
-------	-------------------

듀티 컨트롤러당 필요한 라이선스 수	1
대기 컨트롤러당 필요한 라이선스 수	1
컨트롤러당 사용 가능한 레코더 수	8
컨트롤러당 사용 가능한 플레이어 수	8
녹음된 방송의 최대 시간	1200초(20분)
최대 녹음 시간	30분
시간 이동 방송을 취소하여 송출 재생을 피할 수 있는 여유 시간	원래 방송이 끝난 후로부터 2초
방송 재생을 취소할 수 있는 시간	방송 중 언제나

주문 정보

PRA-LSCRF 라이선스 콜 녹음 및 전달

PRA-LSCRF 소프트웨어 라이선스를 사용하면 PRAESENSA 시스템 내에서 방송의 스택킹 및 시간 이동이 가능합니다. PRA-SCL 또는 PRA-SCS에 설치할 수 있습니다. 주문 번호 **PRA-LSCRF | F.01U.425.784**

발행:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Platz 1
 D-70839 Gerlingen

North America:
 Bosch Security Systems, LLC
 130 Perinton Parkway
 Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
 Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
 11 Bishan Street 21
 Singapore 573943