

PRA-LSCRF B.quyền ghi hình và chuyển tiếp cuộc gọi PRAESENSA



Giấy phép phần mềm PRA-LSCRF có thể được cài đặt cho mỗi bộ điều khiển hệ thống, cho phép xếp chồng và chuyển thời gian các cuộc gọi trong hệ thống PRAESENSA.

Tính năng xếp chồng cuộc gọi giúp ghi lại lời nói trực tiếp trong các cuộc gọi được chuyển thời gian, các cuộc gọi xếp chồng và các cuộc gọi chuyển thời gian được xếp chồng. Lời nói trực tiếp đã ghi lại có thể được phát lại sau đó. Một cuộc gọi có thể được phát lại trong khi nội dung thoại vẫn đang được ghi âm. Bạn có thể lưu trữ tối đa 30 phút lời nói trực tiếp. Tính năng chuyển thời gian cuộc gọi sẽ ngăn chặn hiệu ứng hồi âm khi bàn gọi và loa nằm trong cùng một vùng âm thanh.

Việc chuyển thời gian cũng giúp tránh được những thông báo sai hoặc có sự nhầm lẫn. Sau thông báo, người dùng có hai giây để hủy phát thanh cuộc gọi trước khi nó được phát. Bạn có thể cấu hình phím mở rộng trong bàn gọi để hủy phát thanh đã bắt đầu gần đây nhất (Hủy lần cuối) hoặc hủy tất cả các bản ghi phát lại (Hủy tất cả) của các cuộc gọi chuyển thời gian, cuộc gọi xếp chồng và cuộc gọi chuyển thời gian được xếp chồng.

Chức năng

- Ghi lại lời nói trực tiếp của các cuộc gọi được chuyển thời gian, các cuộc gọi xếp chồng và các cuộc gọi chuyển thời gian được xếp chồng.
- Đợi cho đến khi tất cả các vùng có thể thực hiện cuộc gọi hoặc thực hiện cuộc gọi ngay khi mỗi vùng khả dụng.
- Ghi lại tối đa 30 phút lời nói trực tiếp.
- Tránh khả năng bị hồi âm khi chuyển thời gian cuộc gọi.

- ▶ Giấy phép ghi âm cuộc gọi để tự động phát lại đến các vùng đã được sử dụng
- ▶ Chuyển thời gian giúp ngăn chặn hiệu ứng hồi âm bằng cách ghi lại cuộc gọi và phát sóng với độ trễ
- ▶ Ghi âm và chuyển tiếp tối đa tám cuộc gọi cùng lúc
- ▶ Lưu trữ cuộc gọi lên tới 30 phút

- Trong vòng hai giây sau khi dừng cuộc gọi, hãy hủy phát thông báo sai hoặc nhầm lẫn về cuộc gọi chuyển thời gian hoặc cuộc gọi chuyển thời gian được xếp chồng trước khi nó được phát.
- Hủy cuộc gọi trong khi phát sóng.

Đặc điểm kỹ thuật và cấu trúc

Giấy phép sẽ cho phép người điều khiển hệ thống ghi âm và chuyển tiếp cuộc gọi. Có thể ghi lại tối đa 30 phút cuộc gọi, mỗi cuộc có thời lượng tối đa là 1200 giây. Mỗi giấy phép có thể được cài đặt cho một bộ điều khiển và có thể cài đặt một giấy phép cho mỗi bộ điều khiển dự phòng để dự phòng. Nếu vùng dự kiến hoặc các vùng đang được sử dụng hoặc nếu cuộc gọi bị gián đoạn bởi cuộc gọi khác có mức ưu tiên cao hơn thì cuộc gọi sẽ được ghi âm và phát lại sau. Nó có thể được cấu hình để phát lại cuộc gọi đến tất cả các vùng cùng lúc hoặc tới từng vùng riêng lẻ ngay khi vùng đó khả dụng trở lại.

Tùy chọn chuyển thời gian sẽ tránh được khả năng bị hồi âm. Tính năng chuyển thời gian có thể giúp hủy phát sóng thông báo sai hoặc nhầm lẫn trước khi phát. Trong khoảng thời gian hai giây, bạn có thể hủy cuộc gọi chuyển thời gian được xếp chồng mà không cần phát sóng cuộc gọi đó. Cuộc gọi vẫn có thể được hủy trong khi phát sóng. Phím mở rộng có thể được cấu hình trong bàn gọi để hủy phát sóng đã bắt đầu gần đây nhất (Hủy lần cuối) hoặc hủy tất cả các bản ghi phát lại (Hủy tất cả) của các cuộc gọi chuyển thời gian, cuộc gọi xếp chồng và cuộc gọi chuyển thời gian được xếp chồng.

Giấy phép ghi âm và chuyển tiếp cuộc gọi sẽ được sử dụng với bộ điều khiển hệ thống Bosch PRAESENSA, PRA-SCL hoặc PRA-SCS. Giấy phép ghi âm và chuyển tiếp cuộc gọi phải là PRA-LSCRF của Bosch.

Bao gồm bộ phận

| Số lượng | Thành phần |
|----------|---|
| 1 | Email có thông tin kích hoạt giấy phép. |

Thông số kỹ thuật

| | |
|---|--|
| Thiết bị hỗ trợ | PRA-SCL / PRA-SCS |
| Số lượng giấy phép cần thiết cho bộ điều khiển đang hoạt động | 1 |
| Số lượng giấy phép cần thiết cho bộ điều khiển dự phòng | 1 |
| Số lượng đầu ghi có sẵn trên mỗi bộ điều khiển | 8 |
| Số lượng đầu phát có sẵn trên mỗi bộ điều khiển | 8 |
| Thời lượng tối đa của một cuộc gọi được ghi âm | 1200 giây (20 phút) |
| Thời lượng ghi tối đa | 30 phút |
| Thời gian hủy cuộc gọi được chuyển thời gian để tránh phát sóng lại | 2 giây sau khi cuộc gọi ban đầu kết thúc |
| Thời gian hủy phát lại | Bất cứ lúc nào trong quá trình phát sóng |

Thông tin đặt hàng

PRA-LSCRF B.quyền ghi hình và chuyển tiếp cuộc gọi
 Giấy phép phần mềm PRA-LSCRF cho phép xếp chồng và chuyển thời gian các cuộc gọi trong hệ thống PRAESENSA. Giấy phép có thể được cài đặt trong PRA-SCL hoặc PRA-SCS.
 Mã đơn hàng **PRA-LSCRF | F.01U.425.784**

Bên đại diện:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Platz 1
 D-70839 Gerlingen

North America:
 Bosch Security Systems, LLC
 130 Perinton Parkway
 Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
 Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
 11 Bishan Street 21
 Singapore 573943