

Kućišta za zidnu montažu

www.boschsecurity.com



BOSCH

Tehnologija za život



- ▶ Nadzbukna montaža, podzbukna montaža ili ugradnja na policama od 482,6 mm (19")
- ▶ Modularni sustav

Kućišta za zidnu montažu dostupna su u različitim dizajnima za sve moguće primjene. Prikladni su za nadzbukne i podzbukne varijante montaže s promjenjivim dubinama ugradnje na podzbuknu zidnu montažu te na police od 482,6 mm (19"). Modularni sustav olakšava proširenje uređaja.

Funkcije

Dizajni i kombinacije kućišta

Kao osnovna jedinica dostupna su dva kućišta za zidnu montažu:

- HCP 0006 A (za 6 modula) ili
- HBC 0010 A (za 10 modula).

U ta se kućišta kao središnji dio upravljačke ploče može postaviti operativna i prikazna jedinica MPC s upravljačem ploče.

Osnovna kućišta HCP 0006 A i HBC 0010 A mogu se proširiti sljedećom opremom kako bi se udovoljilo potrebama pojedinih korisnika:

- modularno kućište za proširenje HBE 0012 A za dodatnih 12 modula, 2 baterije od 12 V / 28 Ah
- kućišta jedinice napajanja PSS 0002 A ili PSB 0004 za dodatno napajanje te baterije od 12 V / 28 Ah
- razdjelna kutija DIB 0000 A, ugradnja na okvir.

Ograničenja opreme

Mogućnost ugradnje i maksimalan broj sljedećih dijelova:

- moduli

- šine ploče (kratke: PRS 0002 A, duge: PRD 0004 A).

Vrsta kućišta	Moduli	PRS 0002 A	PRD 0004 A
HCP 0006 A	6	1	1
HBC 0010 A	10	1	2
HBE 0012 A	12	-	3
PSS 0002 A	-	-	-
PSB 0004 A	-	-	-
DIB 0000 A	-	-	-

Mogućnost ugradnje i maksimalan broj sljedećih dijelova:

- Operativna i prikazna jedinica MPC s upravljačem ploče
- Jedinice napajanja UPS
- baterije.

Vrsta kućišta	MPC	Jedinica napajanja	Baterije
HCP 0006 A	1	1	2 x 28 Ah
HBC 0010 A	1	1	2 x 28 Ah
HBE 0012 A	-	1	2 x 28 Ah

PSS 0002 A	-	1	2 x 28 Ah
PSB 0004 A	-	1	4 x 28 Ah
DIB 0000 A	-	-	-

Razdjelna kutija DIB 0000 A s ugradnjom na okvir opremljena je razdjelnom šinom te se upotrebljava za ugradnju terminalnih blokova.

Vrste ugradnje

Moguće su različite vrste ugradnje:

- nadžbukna montaža
- podžbukna montaža s promjenjivim dubinama ugradnje (podžbukna zidna montaža)
- ugradnja na police od 482,6 mm (19").

Pri nadžbuknoj montaži kućišta se montiraju izravno na zid. Za sve druge vrste ugradnje potreban je poseban pribor za montažu.

Kućišta imaju tvornički oblikovane čahure kabela.

U kućištu za zidnu montažu mogu se upotrebljavati samo baterije od 12 V / 28 Ah.

Ugradnja na police od 482,6 mm (19")

Za svako kućište za zidnu montažu potreban je pribor za montažu FRK 0019 A.

Prednja vrata

Kućišta mogu biti opremljena i prozirnim prednjim vratima. Kućišta su izrađena od plastike otporne na udarce te su dostupna u dvije veličine i bravom s lijeve odnosno desne strane.

Vrsta kućišta	Prednja vrata, brava na desnoj strani	Prednja vrata, brava na lijevoj strani
HCP 0006 A	FDT 0000 A	FDT 0003 A
HBC 0010 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A
HBE 0012 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A

Napomene o instalaciji/konfiguraciji

- Sva kućišta opremljena su tvornički oblikovanim čahurama za kabele u tri najčešća promjera (22 mm, 35 mm, 44 mm).
- Tvornički oblikovani otvori za trasu kabela moraju se pažljivo izraditi.
- Sastavljanje i rad sučelja vatrodajavne centrale mora se provoditi u čistom i suhom zatvorenom prostoru.

Tehničke specifikacije

Mehaničke karakteristike

Materijal kućišta	Lim, obojeni
Boja kućišta	Kamenosiva, RAL 7015 Prednja strana: antracitno siva, RAL 7016
Dimenzije	
• HCP 0006 A	Približno 638 x 440 x 149 mm

• HBC 0010 A i HBE 0012 A	Približno 840 x 440 x 149 mm
• PSB 0004 A	Približno 502 x 440 x 149 mm
• PSS 0002 A i DIB 0000 A	Približno 267 x 440 x 149 mm
Masa	
• HCP 0006 A	Približno 12,5 kg
• HBC 0010 A i HBE 0012 A	Približno 17 kg
• PSB 0004 A	Približno 11,4 kg
• PSS 0002 A i DIB 0000 A	Približno 6,4 kg

Informacije o naručivanju

HCP 0006 A Kućište za 6 modula, zidno

za nadžbuknu montažu, podžbuknu montažu ili ugradnju na policama od 482,6 mm (19")
Broj narudžbe **HCP 0006 A**

HBC 0010 A Kućište za 10 modula, zidno

za nadžbuknu montažu, podžbuknu montažu ili ugradnju na policama od 482,6 mm (19")
Broj narudžbe **HBC 0010 A**

HBE 0012 A Izvlačno kućište, zidno

za nadžbuknu montažu, podžbuknu montažu ili ugradnju na policama od 482,6 mm (19")
Broj narudžbe **HBE 0012 A**

PSS 0002 A Kućište napajanja, malo, zidno

za nadžbuknu montažu, podžbuknu montažu ili ugradnju na policama od 482,6 mm (19")
Broj narudžbe **PSS 0002 A**

PSB 0004 A Kućište za napajanje, veliko zidno

za nadžbuknu montažu, podžbuknu montažu ili ugradnju na policama od 482,6 mm (19")
Broj narudžbe **PSB 0004 A**

DIB 0000 A Razdjelno kućište

za nadžbuknu montažu, podžbuknu montažu ili ugradnju na policama od 482,6 mm (19")
Broj narudžbe **DIB 0000 A**

Dodatni pribor

FRK 0019 A Komplet za mont. stalaka od 19", zidni
Za kućišta za zidnu montažu
Broj narudžbe **FRK 0019 A**

FDT 0000 A Vrata, desna brava, okvirna
Brava s desne strane
Broj narudžbe **FDT 0000 A**

FDT 0003 A Vrata, lijeva brava, okvirna
Brava s lijeve strane
Broj narudžbe **FDT 0003 A**

FDT 0001 A Desno zaklj. vrata, zidna mont.
Brava s desne strane
Broj narudžbe **FDT 0001 A**

FDT 0002 A Lijevo zaklj. vrata, zidna mont.
Brava s lijeve strane
Broj narudžbe **FDT 0002 A**

Predstavlja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com