

PLE-WP3S2Z-EU - Platine de commande murale

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Convient pour tous les amplificateurs mélangeurs Plena Easyline (PLE)
- ▶ Sélection à distance de trois entrées de source audio
- ▶ Sélection de zones à distance
- ▶ Parfait complémentaire aux atténuateurs Bosch
- ▶ Câblage en bus de plusieurs platines de commande

Le panneau mural Plena PLE-WP3S2Z-EU permet de sélectionner une source musicale et d'activer ou désactiver des zones d'un amplificateur mélangeur ou mélangeur audio PLE Plena à distance.

Fonctions de base

Commande à distance des zones et de la source d'entrée

Il est possible de commander à distance deux zones et trois entrées de source audio en actionnant séparément les interrupteurs correspondants.

Voyants

L'état actif de chacune des zones et de la source audio sélectionnée est indiqué par une LED.

Connexions et réglages

La platine de commande murale PLE-WP3S2Z-EU peut facilement être raccordé à un mélangeur ou à un amplificateur mélangeur Plena de la série PLE à l'aide d'un câble CAT-5 et d'un connecteur RJ-45. Aucun paramétrage n'est nécessaire.

Montage en bus/ commande à distance

Il est possible de relier en bus jusqu'à quatre platines PLE-WP3S2Z-EU pour commander à distance un mélangeur ou un amplificateur mélangeur PLE.

Certifications et accréditations

Sécurité	conforme à la norme EN 60065
Émissions CEM	conformes à la norme EN 55103-1
Immunité CEM	conforme à la norme EN 55103-2

Région	Certification
Europe	CE

Schémas/Remarques

La platine de commande murale se raccorde au mélangeur ou à l'amplificateur mélangeur par un câble CAT-5 standard branché sur le connecteur RJ-45. La distance maximale du câble est de 200 m. Le design et la couleur de ces composants se fondent discrètement

dans le décor de la pièce. La simplicité d'installation, la convivialité et la fiabilité sont autant de facteurs optimisés dans la conception. La platine de commande murale est assortie aux atténuateurs de haut-parleurs Bosch.

Ses boutons remplissent les mêmes fonctions que les commandes correspondantes en façade du mélangeur Plena

Composants inclus

1	PLE-WP3S2Z-EU - Platine de commande murale
1	Aide-mémoire

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation	
Plage de tension	5 VDC, fournis par l'amplificateur connecté
Courant consommé (standard)	< 50 mA
Connecteurs	
vers amplificateur (mélangeur)	1x RJ-45
Passage en sonde	1x RJ-45

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x P)	87 x 87 x 21 mm
Poids	Environ 0,35 kg
Couleur	Blanc
Couleur du texte des étiquettes	Argent

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	-10 à +45 °C
Température de stockage	-40 à +70 °C
Humidité relative	< 95 %

Informations de commande

PLE-WP3S2Z-EU - Platine de commande murale

Panneau mural permettant de sélectionner une source musicale et d'activer ou de désactiver des zones d'un amplificateur mélangeur ou mélangeur audio à distance.

Numéro de commande **PLE-WP3S2Z-EU**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us