

# IDP-RGIO-15 I/O 扩展器, 15 回路

cn.boschsecurity.com



- ▶ 4 个总线接口, RJ45 方式
- ▶ 15 路输入, 无源干接点
- ▶ 3 个状态指示灯

15 路输入模块是一种将输入转换成总线信号的设备, 用于接收开关面板、继电器信号输出、及第三方的干接点信号。通过智能设备配置软件, 输入模块可以和其它模块一起联网, 根据需求灵活配置。  
安装方式为 DIN 标准 35 毫米导轨式安装。

## 附件

数量	组件
1	模块
1	安装指南

## 技术规格

### 电源要求

工作电压:	24V 直流电
功耗:	< 50W

### 环境要求

工作温度:	-5°C ~ +45°C
存贮温度:	-25°C ~ +55°C

运输温度:	-25°C ~ +70°C
相对湿度:	10% ~ 93% (无凝结)
机械指标	
尺寸(高 x 宽 x 深):	90 毫米 x 72 毫米 x 58 毫米
颜色:	白色

## 订购信息

I/O 扩展器, 15 回路  
15 路输入模块  
订购号 IDP-RGIO-15