

## 4998039824 Puszka przył., dolna cz., 55mm, 10szt.



Puszka przyłączeniowa (skrzynka rozdzielcza) X55 do montażu płaskiego, podstawa.  
10 sztuk w opakowaniu.

### Zawartość zestawu

Liczba	Komponent
10	Puszka przyłączeniowa

### Parametry techniczne

#### Parametry mechaniczne

Kolor	Biały
Color (RAL)	RAL 9002 Białoszary
Materiał	Tworzywo sztuczne (ABS)
Typ montażu	Do montażu wpuszczanego

- ▶ Puszka przyłączeniowa do okablowania LSN
- ▶ Puszka przyłączeniowa nie wymaga dodatkowego wejścia do monitorowania sabotażu w systemie antywłamaniowym
- ▶ Do użytku w połączeniu ze złączem kabla LSN (2- lub 3-żyłowym)

### Informacje do zamówień

#### 4998039824 Puszka przył., dolna cz., 55mm, 10szt.

10 pokryw dolnych do wbudowanego styku magnetycznego LSN Do użytku w połączeniu ze złączem kabla LSN (2- lub 3-żyłowym).

Numer zamówienia **4998039824** | **4.998.039.824**

#### Akcesoria

#### 4998039828 Puszka przył., górna cz., 55mm, 10szt.

10 pokryw górnych do wbudowanego styku magnetycznego LSN Do użytku w połączeniu ze złączem kabla LSN (2- lub 3-żyłowym).

Numer zamówienia **4998039828** | **4.998.039.828**

#### IMI-CCONN-2WIRE 2-PRZEW. ZŁĄCZE KABLA (opak. 100 szt.)

2-żyłowe złącza kablowe do łączenia kabli o średnicy 0,4–0,9 mm (AWG 19–26). Nie wymaga dodatkowej izolacji.

W opakowaniu jest 100 sztuk.

Numer zamówienia **IMI-CCONN-2WIRE** | **F.01U.335.940**

#### IMI-CCONN-3WIRE 3-PRZEW. ZŁĄCZE KABLA (opak. 100 szt.)

3-żyłowe złącza kablowe do łączenia kabli o średnicy 0,4–0,9 mm (AWG 19–26). Nie wymaga dodatkowej izolacji.

W opakowaniu jest 100 sztuk.

Numer zamówienia **IMI-CCONN-3WIRE** | **F.01U.335.939**

#### Reprezentowane przez:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)