

ACT-SEO8K37-10 Télécom, SEOS, 8K, 37bits 10pcs



- ▶ Porte-clés de poche
- ▶ Puce Seos
- ▶ 8 Ko pour les applications standard
- ▶ Entièrement pris en charge par les lecteurs LECTUS secure

Les porte-clés HID Seos ont une antenne filaire et une puce Seos intégrée. Les lecteurs LECTUS secure prennent entièrement en charge les porte-clés HID. Le processus de lecture est passif avec une fréquence de 13,56 MHz. Avec une mémoire de 8 Ko, la carte convient aux applications standard. Conçu pour être soigneusement attaché à un porte-clés.

Remarques sur l'installation/la configuration

Les informations d'identification sans contact avec une puce Seos sont idéales dans le cadre de systèmes hautement disponibles.

Composants

Quantité	Éléments inclus
10	Porte-clés

Caractéristiques techniques

Stockage

Stockage des données (Ko)	8 KB
---------------------------	------

Caractéristiques environnementales

Indice IP	IP67
Température de fonctionnement (°C)	-25 °C – 85 °C
Température de fonctionnement (°F)	-13 °F – 185 °F
Température de stockage (°C)	-25 °C – 85 °C
Température de stockage (°F)	-13 °F – 185 °F

Mécanique

Matériau	Plastique (ABS)
Poids (g)	3.8 g
Poids (oz)	0.13 oz

Fonctionnement

Résistance d'écriture de puce	100
Préservation des données (années)	10 années

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

ACT-SEO8K37-10 Télécom, SEOS, 8K, 37bits 10pcs

Radio

Fréquence de transmission (MHz)	13.56 MHz
---------------------------------	-----------

Informations de commande

ACT-SEO8K37-10 Télécom, SEOS, 8K, 37bits 10pcs

Porte-clés, Seos, 8K, 37 bits, 10 pièces

Numéro de commande **ACT-SEO8K37-10** |

F.01U.405.142

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com