

# B10R Gabinete médio para painel de controle (vermelho)

www.la.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Tecnologia para a vida



- ▶ Facilidade de instalação dos suportes plásticos para montagem dos módulos compatíveis
- ▶ Feito de aço laminado a frio com acabamento vermelho fosco para aplicações contra incêndio
- ▶ Posições de montagem de fácil acesso para transformadores opcionais
- ▶ Perfurações para o Anunciador Externo B46 opcional (somente para o B465)

O Gabinete médio para painel de controle B10R é um gabinete vermelho feito de aço laminado a frio com 1,0 mm de espessura (bitola 20). Abriga diversos módulos e painéis de controle Bosch. O gabinete armazena uma bateria de 18 Ah ou duas baterias (de até 7 Ah).

É compatível com os seguintes acessórios:

- **Conjunto de fechadura e chave D101.** Conjunto de fechadura padrão com uma chave fornecida. Usa a chave sobressalente D102 (nº 1358).
- **Tamper D110.** Tamper de rosca que serve em todos os gabinetes. Fornecidas em embalagens com duas unidades.
- **ICP-EZTS Tamper duplo.** Combinação de Tamper com um circuito cabeado para saídas adicionais de Tamper.

## Peças incluídas

| Quantidade | Componente                          |
|------------|-------------------------------------|
| 1          | B10R Medium Control Panel Enclosure |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Pacote de hardware                  |
| 1 | Guia de instalação (cópia impressa) |

## Especificações Técnicas

### Propriedades

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Dimensões | 356 mm x 318 mm x 76 mm<br>(14 pol. x 12,5 pol. x 3 pol.) |
| Material  | Aço laminado a frio de 1,0 mm (bitola 20)                 |
| Cor       | Vermelho                                                  |

### Considerações ambientais

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Considerações de instalação | Montagem em ambientes internos e secos. |
|-----------------------------|-----------------------------------------|

## Compatibilidade

|              |                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositivos | B465 Conettix Universal Dual Path Communicator<br>B46 Anunciador Externo<br>D101 Conjunto de chave e fechadura<br>ICP-EZTS Tamper duplo<br>D110 Tamper |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Como encomendar

### **B10R Gabinete médio para painel de controle (vermelho)**

Gabinete de aço vermelho. Aceita uma fechadura opcional e chave Tamper.

Nº de encomenda **B10R**

### **Acessórios de hardware**

#### **Conjunto de fechadura e chave D101**

Conjunto de fechadura de corpo curto com uma chave fornecida. Usa a chave sobressalente D102 (#1358).

Nº de encomenda **D101**

#### **Tamper duplo ICP-EZTS**

Combinação de Tamper com um laço para mais saídas Tamper.

Nº de encomenda **ICP-EZTS**

#### **Chave anti-ativação D110**

Chave anti-ativação parafusada que se adapta a todos os gabinetes. Remetida em embalagens de duas.

Nº de encomenda **D110**

### Representado por:

#### **Portugal:**

Bosch Security Systems  
Sistemas de Segurança, SA.  
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E  
Apartado 8058  
Lisboa, 1801-805  
Telefone: +351 218 500 360  
Fax: +351 218 500 088  
pt.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com/pt

#### **Latin America and Caribbean:**

Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
la.boschsecurity.com