

# D122L Dual-Batteriekabelbaum, 89cm, 12V

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ Für parallele Batterien in einem separaten Gehäuse
- ▶ Schiebeanschlüsse
- ▶ Integrierter Trennschalter

Verwenden Sie den D122L Doppel-Batteriekabelstrang mit langen Kabeln, wenn Batterien in einem separaten Gehäuse der Zentrale montiert sind. Er schützt Errichter und Batterien beim Anschluss von zwei parallel geschalteten Batterien an kompatible Zentralen. Ein Thermoschutzschalter zur Überwachung des Stromkreises des D122L verhindert u. a. gefährlichen Überlaststrom, der bei parallel geschalteten Batterien auftreten kann. Er unterbricht den elektrischen Stromkreis der zweiten Batterie bei Überschreitung der Wärmennennleistung.

## Länderzulassungen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
USA	UL	Suitable for use with Bosch's B Series and G Series UL Listed products/accessories
	CSFM	see the Bosch website (www.boschsecurity.com)

## Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Batteriekabelstrang
1	Befestigungszubehör: 4 Sicherungsmuttern, 4 Schrauben, 4 Batteriekontakte
1	Installationshandbuch

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Leitungslänge	89 cm
Drahtstärke	18 AWG (ISO 1 mm)

## Bestellinformationen

### D122L Dual-Batteriekabelbaum, 89cm, 12V

Kabelstrang mit Trennschalter und Kabeln misst 89 cm. Verbindet zwei Batterien (parallel) mit einer kompatiblen Zentrale in einem separaten Gehäuse.

Bestellnummer

App.Schl. Vepos

**D122L | 4.998.140.606**